

# Batterien für Autos

|      | Leistung       |                   | Maße        |        |        | Technische Eigenschaften |             |           |        |
|------|----------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------------------------|-------------|-----------|--------|
| Type | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm)                   | Bodenleiste | Schaltung | Poltyp |

## EXIDE AGM

|        |     |     |     |     |     |     |     |       |                |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------|
| EK454  | 45  | 380 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0  | ETN 0 | EN taper post  |
| EK457  | 45  | 380 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0  | ETN 1 | JIS taper post |
| EK508  | 50  | 800 | G34 | 260 | 173 | 206 | B7  | ETN 9 | EN taper post  |
| EK600  | 60  | 680 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post  |
| EK620  | 62  | 680 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post  |
| EK700  | 70  | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post  |
| EK720  | 72  | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post  |
| EK800  | 80  | 800 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post  |
| EK820  | 82  | 800 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post  |
| EK950  | 95  | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post  |
| EK960  | 96  | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post  |
| EK1050 | 105 | 950 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post  |
| EK1060 | 106 | 950 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post  |

## EXIDE EFB

|        |     |     |     |     |     |     |           |       |               |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|---------------|
| EL550  | 55  | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13       | ETN 0 | EN taper post |
| EL600  | 60  | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13       | ETN 0 | EN taper post |
| EL604  | 60  | 520 | D23 | 230 | 173 | 222 | B0        | ETN 0 | EN taper post |
| EL605  | 60  | 520 | D23 | 230 | 173 | 222 | B0        | ETN 1 | EN taper post |
| EL652  | 65  | 650 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13       | ETN 0 | EN taper post |
| EL700  | 70  | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13       | ETN 0 | EN taper post |
| EL752  | 75  | 730 | LB4 | 315 | 175 | 175 | B13       | ETN 0 | EN taper post |
| EL754  | 75  | 750 | D26 | 260 | 173 | 222 | B0        | ETN 0 | EN taper post |
| EL800  | 80  | 800 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13       | ETN 0 | EN taper post |
| EL954  | 95  | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EL955  | 95  | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| EL1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13       | ETN 0 | EN taper post |
| EL1050 | 105 | 950 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13       | ETN 0 | EN taper post |

|      | Leistung       |                   | Maße        |        |        | Technische Eigenschaften |             |           |        |
|------|----------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------------------------|-------------|-----------|--------|
| Type | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm)                   | Bodenleiste | Schaltung | Poltyp |

## EXIDE Start-Stop Auxiliary

|       |     |     |     |     |     |     |    |       |                        |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|------------------------|
| EK013 | 1.2 | 18  | C20 | 97  | 43  | 58  | B0 | ETN 4 | Faston S (4,8)         |
| EK091 | 9   | 120 | C54 | 150 | 90  | 105 | B0 | ETN 1 | M12                    |
| EK111 | 11  | 150 | C55 | 150 | 90  | 130 | B0 | ETN 1 | M04                    |
| EK131 | 13  | 200 | C56 | 150 | 90  | 145 | B0 | ETN 1 | M04                    |
| EK143 | 14  | 80  | C76 | 150 | 100 | 100 | B0 | ETN 3 | Screwed/Lug            |
| EK151 | 15  | 200 | C56 | 150 | 90  | 145 | B0 | ETN 1 | Small taper post (JLR) |

## EXIDE Premium

|        |     |     |     |     |     |     |              |       |                |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-------|----------------|
| EA406  | 40  | 350 | B19 | 187 | 127 | 220 | B1           | ETN 0 | JIS taper post |
| EA456  | 45  | 390 | B24 | 237 | 127 | 227 | B1           | ETN 0 | JIS taper post |
| EA472  | 47  | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | B13          | ETN 0 | EN taper post  |
| EA530  | 53  | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13          | ETN 0 | EN taper post  |
| EA612  | 61  | 600 | LB2 | 242 | 175 | 175 | B13          | ETN 0 | EN taper post  |
| EA640  | 64  | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13          | ETN 0 | EN taper post  |
| EA654  | 65  | 580 | D23 | 230 | 173 | 222 | Korean B1    | ETN 0 | EN taper post  |
| EA722  | 72  | 720 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13          | ETN 0 | EN taper post  |
| EA754  | 75  | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 0 | EN taper post  |
| EA755  | 75  | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 1 | EN taper post  |
| EA770  | 77  | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13          | ETN 0 | EN taper post  |
| EA852  | 85  | 800 | LB4 | 315 | 175 | 175 | B13          | ETN 0 | EN taper post  |
| EA900  | 90  | 720 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13          | ETN 0 | EN taper post  |
| EA954  | 95  | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1    | ETN 0 | EN taper post  |
| EA955  | 95  | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1    | ETN 1 | EN taper post  |
| EA1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13          | ETN 0 | EN taper post  |
| EA1050 | 105 | 850 | LH4 | 315 | 175 | 205 | B13          | ETN 0 | EN taper post  |

## EXIDE Excell

|        |    |     |     |     |     |     |                |       |                |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|----------------|
| EB356  | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | B0             | ETN 0 | JIS taper post |
| EB356A | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | Korean B1 Long | ETN 0 | JIS taper post |
| EB357  | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | B0             | ETN 1 | JIS taper post |
| EB440  | 44 | 400 | L00 | 175 | 175 | 190 | B13            | ETN 0 | EN taper post  |
| EB442  | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | B13            | ETN 0 | EN taper post  |
| EB450  | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | B1             | ETN 0 | EN taper post  |

| Type   | Leistung       |                   | Maße        |        |        | Technische Eigenschaften |              |           |                          |
|--------|----------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------------------------|--------------|-----------|--------------------------|
|        | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm)                   | Bodenleiste  | Schaltung | Poltyp                   |
| EB451  | 45             | 330               | E02         | 220    | 135    | 225                      | B1           | ETN 1     | EN taper post            |
| EB454  | 45             | 330               | B24         | 237    | 127    | 227                      | B0           | ETN 0     | EN taper post            |
| EB455  | 45             | 330               | B24         | 237    | 127    | 227                      | B0           | ETN 1     | EN taper post            |
| EB456  | 45             | 330               | B24         | 237    | 127    | 227                      | B0           | ETN 0     | JIS taper post           |
| EB457  | 45             | 330               | B24         | 237    | 127    | 227                      | B0           | ETN 1     | JIS taper post           |
| EB500  | 50             | 450               | L01         | 207    | 175    | 190                      | B13          | ETN 0     | EN taper post            |
| EB501  | 50             | 450               | L01         | 207    | 175    | 190                      | B13          | ETN 1     | EN taper post            |
| EB504  | 50             | 360               | D20         | 200    | 173    | 222                      | Korean B1    | ETN 0     | EN taper post            |
| EB558  | 55             | 620               | G75         | 230    | 180    | 186                      | B7           | ETN 1     | SAE S 3/8" side Terminal |
| EB602  | 60             | 540               | LB2         | 242    | 175    | 175                      | B13          | ETN 0     | EN taper post            |
| EB604  | 60             | 480               | D23         | 230    | 173    | 222                      | Korean B1    | ETN 0     | EN taper post            |
| EB605  | 60             | 480               | D23         | 230    | 173    | 222                      | Korean B1    | ETN 1     | EN taper post            |
| EB620  | 62             | 540               | L02         | 242    | 175    | 190                      | B13          | ETN 0     | EN taper post            |
| EB621  | 62             | 540               | L02         | 242    | 175    | 190                      | B13          | ETN 1     | EN taper post            |
| EB704  | 70             | 540               | D26         | 270    | 173    | 222                      | Korean B1+B6 | ETN 0     | EN taper post            |
| EB705  | 70             | 540               | D26         | 270    | 173    | 222                      | Korean B1+B6 | ETN 1     | EN taper post            |
| EB708  | 70             | 740               | G78         | 260    | 180    | 186                      | B7           | ETN 1     | SAE S 3/8" side Terminal |
| EB712  | 71             | 670               | LB3         | 278    | 175    | 175                      | B13          | ETN 0     | EN taper post            |
| EB740  | 74             | 680               | L03         | 278    | 175    | 190                      | B13          | ETN 0     | EN taper post            |
| EB741  | 74             | 680               | L03         | 278    | 175    | 190                      | B13          | ETN 1     | EN taper post            |
| EB802  | 80             | 700               | LB4         | 315    | 175    | 175                      | B13          | ETN 0     | EN taper post            |
| EB800  | 80             | 640               | L04         | 315    | 175    | 190                      | B13          | ETN 0     | EN taper post            |
| EB852  | 85             | 760               | LB5         | 353    | 175    | 175                      | B13          | ETN 0     | EN taper post            |
| EB950  | 95             | 800               | L05         | 353    | 175    | 190                      | B13          | ETN 0     | EN taper post            |
| EB954  | 95             | 760               | D31         | 306    | 173    | 222                      | Korean B1    | ETN 0     | EN taper post            |
| EB955  | 95             | 760               | D31         | 306    | 173    | 222                      | Korean B1    | ETN 1     | EN taper post            |
| EB1100 | 110            | 850               | L06         | 392    | 175    | 190                      | B13          | ETN 0     | EN taper post            |

## EXIDE Classic

|       |    |     |     |     |     |     |           |       |               |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|---------------|
| EC440 | 44 | 360 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13       | ETN 0 | EN taper post |
| EC542 | 54 | 500 | LB2 | 242 | 175 | 175 | B13       | ETN 0 | EN taper post |
| EC550 | 55 | 460 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13       | ETN 0 | EN taper post |
| EC652 | 65 | 540 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13       | ETN 0 | EN taper post |
| EC700 | 70 | 640 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13       | ETN 0 | EN taper post |
| EC900 | 90 | 720 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13       | ETN 0 | EN taper post |
| EC904 | 90 | 680 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |

| Type  | Leistung       |                   | Maße        |        |        |        | Technische Eigenschaften |           |               |
|-------|----------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|---------------|
|       | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste              | Schaltung | Poltyp        |
| EC905 | 90             | 680               | D31         | 306    | 173    | 222    | Korean B1                | ETN 1     | EN taper post |

# Batterien für Lastkraftwagen, Busse, Bauwesen, Landwirtschaft

| Type | Leistung       |                   | Maße        |        |        | Technische Eigenschaften |             |           |
|------|----------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------------------------|-------------|-----------|
|      | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm)                   | Bodenleiste | Schaltung |

## EXIDE Endurance+PRO Gel

|         |     |      |     |     |     |     |    |       |               |
|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| ED851T  | 85  | 350  | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| ED2103  | 210 | 1030 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| ED2103T | 210 | 800  | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

## EXIDE StrongPRO EFB+

|        |     |      |     |     |     |     |    |       |               |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| EE1403 | 140 | 800  | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EE1853 | 185 | 1100 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EE2353 | 235 | 1200 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

## EXIDE EndurancePRO EFB

|        |     |      |     |     |     |     |    |       |               |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| EX1803 | 180 | 1000 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EX2253 | 225 | 1150 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

## EXIDE PowerPRO

|        |     |      |     |     |     |     |    |       |               |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| EF1202 | 120 | 870  | D02 | 349 | 175 | 235 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EF1250 | 125 | 850  | D03 | 349 | 175 | 285 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EF1251 | 125 | 850  | D03 | 349 | 175 | 285 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| EF1453 | 145 | 900  | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EF1853 | 185 | 1150 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EF2353 | 235 | 1300 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

## EXIDE PowerPRO Agri&Construction

|        |     |      |     |     |     |     |     |       |                             |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------------|
| EJ050C | 50  | 800  | G34 | 260 | 173 | 206 | B7  | ETN 1 | SAE M 3/8"-5/16" taper&stud |
| EJ1000 | 100 | 850  | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post               |
| EJ1355 | 135 | 1000 | DB8 | 514 | 175 | 210 | B3  | ETN 3 | EN taper post               |
| EJ1523 | 152 | 1130 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0  | ETN 3 | EN taper post               |
| EJ1723 | 172 | 1390 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0  | ETN 3 | EN taper post               |
| EJ2353 | 235 | 1450 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0  | ETN 3 | EN taper post               |

| Type                  | Leistung       |                   | Maße        |        |        | Technische Eigenschaften |             |           |                  |
|-----------------------|----------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                       | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm)                   | Bodenleiste | Schaltung | Poltyp           |
| <b>EXIDE StartPRO</b> |                |                   |             |        |        |                          |             |           |                  |
| EG1100                | 110            | 750               | D02         | 349    | 175    | 235                      | B0          | ETN 0     | EN taper post    |
| EG1101                | 110            | 750               | D02         | 349    | 175    | 235                      | B0          | ETN 1     | EN taper post    |
| EG1102                | 110            | 750               | D02         | 349    | 175    | 235                      | B1          | ETN 0     | EN taper post    |
| EG110B                | 110            | 950               | G31         | 330    | 173    | 240                      | B0          | ETN 9     | SAE A taper post |
| EG1203                | 120            | 680               | D04         | 513    | 189    | 223                      | B0          | ETN 3     | EN taper post    |
| EG1206                | 120            | 680               | D08         | 510    | 175    | 225                      | B3          | ETN 4     | EN taper post    |
| EG1250                | 125            | 760               | D03         | 349    | 175    | 285                      | B0          | ETN 0     | EN taper post    |
| EG1353                | 135            | 1000              | DB9         | 514    | 218    | 210                      | B0          | ETN 3     | EN taper post    |
| EG1355                | 135            | 1000              | DB8         | 514    | 175    | 210                      | B3          | ETN 3     | EN taper post    |
| EG1402                | 140            | 900               | ATM         | 508    | 175    | 205                      | B1          | ETN 0     | EN taper post    |
| EG1403                | 140            | 800               | D04         | 513    | 189    | 223                      | B0          | ETN 3     | EN taper post    |
| EG1406                | 140            | 800               | D08         | 510    | 175    | 225                      | B3          | ETN 4     | EN taper post    |
| EG145A                | 145            | 1000              | F21         | 360    | 253    | 240                      | B0          | ETN 6     | EN taper post    |
| EG1553                | 155            | 900               | D05         | 513    | 223    | 223                      | B0          | ETN 3     | EN taper post    |
| EG1803                | 180            | 1000              | D05         | 513    | 223    | 223                      | B0          | ETN 3     | EN taper post    |
| EG1806                | 180            | 1000              | D09         | 510    | 218    | 225                      | B3          | ETN 4     | EN taper post    |
| EG2253                | 225            | 1200              | D06         | 518    | 274    | 240                      | B0          | ETN 3     | EN taper post    |
| EG2254                | 225            | 1200              | D06         | 518    | 274    | 240                      | B0          | ETN 4     | EN taper post    |

# Batterien für Marine und Freizeit

| Type | Leistung       |                   |         |    | Maße        |        |        | Technische Eigenschaften |             |           |        |
|------|----------------|-------------------|---------|----|-------------|--------|--------|--------------------------|-------------|-----------|--------|
|      | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | MCA (A) | WH | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm)                   | Bodenleiste | Schaltung | Poltyp |

## EXIDE Equipment Li-Ion

|            |     |   |   |      |     |     |     |     |     |       |               |
|------------|-----|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EV1300S/24 | 50  | - | - | 1300 | G77 | 307 | 170 | 216 | B0  | ETN 1 | Female M8     |
| EV640S     | 50  | - | - | 640  | D31 | 308 | 168 | 211 | B0  | ETN 1 | Female M8     |
| EV1250S    | 96  | - | - | 1250 | L05 | 355 | 176 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EV1300S    | 100 | - | - | 1300 | D31 | 308 | 168 | 211 | B0  | ETN 1 | Female M8     |
| EV3800S/36 | 100 | - | - | 3800 | H52 | 520 | 269 | 221 | B0  | ETN 4 | Female M8     |
| EV2500S    | 200 | - | - | 2500 | F51 | 485 | 170 | 240 | B0  | ETN 1 | Female M8     |

## EXIDE Equipment GEL

|          |     |   |   |      |     |     |     |     |     |       |                          |
|----------|-----|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------|
| ES290    | 25  | - | - | 290  | P24 | 166 | 175 | 125 | B0  | ETN 0 | Flat lug hole M5         |
| ES450    | 40  | - | - | 450  | LB1 | 207 | 175 | 175 | B4  | ETN 0 | EN full Ford lug         |
| ES650    | 56  | - | - | 650  | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post            |
| ES900    | 80  | - | - | 900  | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post            |
| ES950    | 85  | - | - | 950  | D02 | 330 | 171 | 235 | B0  | ETN 1 | EN taper post            |
| ES1200   | 110 | - | - | 1200 | D07 | 284 | 267 | 226 | B0  | ETN 2 | EN taper post            |
| ES1300   | 120 | - | - | 1300 | D03 | 345 | 171 | 283 | B0  | ETN 0 | EN taper post            |
| ES1350   | 120 | - | - | 1350 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0  | ETN 3 | EN taper post            |
| ES1600   | 140 | - | - | 1600 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0  | ETN 3 | EN taper post            |
| ES1000-6 | 195 | - | - | 1000 | GC2 | 244 | 190 | 275 | B0  | ETN 0 | EN taper post            |
| ES1100-6 | 200 | - | - | 1100 | GC2 | 244 | 190 | 275 | B0  | ETN 0 | M10 thread pos. and neg. |
| ES2400   | 210 | - | - | 2400 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0  | ETN 3 | EN taper post            |

## EXIDE Equipment AGM

|       |    |   |   |     |     |     |     |     |     |       |               |
|-------|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EQ600 | 70 | - | - | 600 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
|-------|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|

| Type   | Leistung       |                   |         |      | Maße        |        |        |        | Technische Eigenschaften |           |               |
|--------|----------------|-------------------|---------|------|-------------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|---------------|
|        | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | MCA (A) | WH   | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste              | Schaltung | Poltyp        |
| EQ800  | 95             | -                 | -       | 800  | L05         | 353    | 175    | 190    | B13                      | ETN 0     | EN taper post |
| EQ1000 | 120            | -                 | -       | 1000 | D07         | 286    | 269    | 230    | B0                       | ETN 2     | EN taper post |

## EXIDE Equipment

|        |     |   |   |      |     |     |     |     |     |       |               |
|--------|-----|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| ET550  | 80  | - | - | 550  | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| ET650  | 100 | - | - | 650  | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| ET950  | 135 | - | - | 950  | D04 | 513 | 189 | 223 | B0  | ETN 3 | EN taper post |
| ET1300 | 180 | - | - | 1300 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0  | ETN 3 | EN taper post |
| ET1600 | 230 | - | - | 1600 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0  | ETN 3 | EN taper post |

## EXIDE Dual AGM

|        |     |      |   |      |     |     |     |     |     |       |                             |
|--------|-----|------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------------|
| EP450  | 50  | 750  | - | 450  | G34 | 260 | 173 | 206 | B7  | ETN 1 | SAE M 3/8"-5/16" taper&stud |
| EP500  | 60  | 680  | - | -    | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post               |
| EP600  | 70  | 760  | - | 600  | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post               |
| EP800  | 95  | 850  | - | 800  | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post               |
| EP900  | 100 | 800  | - | 900  | G31 | 330 | 173 | 240 | B0  | ETN 1 | SAE M 3/8"-5/16" taper&stud |
| EP1200 | 140 | 700  | - | 1200 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0  | ETN 3 | EN taper post               |
| EP1500 | 180 | 900  | - | 1500 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0  | ETN 3 | EN taper post               |
| EP2100 | 240 | 1200 | - | 2100 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0  | ETN 3 | EN taper post               |

## EXIDE Dual EFB

|       |     |     |   |     |     |     |     |     |     |       |               |
|-------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EZ600 | 70  | 760 | - | 600 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EZ650 | 75  | 750 | - | 650 | D26 | 260 | 173 | 222 | B0  | ETN 1 | EN taper post |
| EZ850 | 100 | 900 | - | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |



|      |                | Leistung          |         |    |             | Maße   |        |        | Technische Eigenschaften |           |        |
|------|----------------|-------------------|---------|----|-------------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|--------|
| Type | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | MCA (A) | WH | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste              | Schaltung | Poltyp |

## EXIDE Dual

|       |     |      |   |     |     |     |     |     |              |       |               |
|-------|-----|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-------|---------------|
| ER350 | 80  | 510  | - | 350 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 1 | EN taper post |
| ER450 | 95  | 650  | - | 450 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1    | ETN 1 | EN taper post |
| ER550 | 115 | 760  | - | 550 | D02 | 349 | 175 | 235 | B0           | ETN 1 | EN taper post |
| ER600 | 120 | 800  | - | -   | D03 | 349 | 175 | 285 | B0           | ETN 1 | EN taper post |
| ER850 | 180 | 1000 | - | 850 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0           | ETN 3 | EN taper post |

## EXIDE Start AGM

|        |     |     |      |   |     |     |     |     |    |       |                             |
|--------|-----|-----|------|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|-----------------------------|
| EM1000 | 50  | 800 | 1000 | - | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 1 | SAE M 3/8"-5/16" taper&stud |
| EM960  | 100 | 800 | 960  | - | G31 | 330 | 173 | 240 | B0 | ETN 1 | SAE M 3/8" taper&stud       |

## EXIDE Start

|        |     |      |      |   |     |     |     |     |     |       |               |
|--------|-----|------|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EN500  | 50  | 450  | 500  | - | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN600  | 62  | 540  | 600  | - | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN750  | 74  | 680  | 750  | - | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN800  | 90  | 720  | 800  | - | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN850  | 110 | 750  | 850  | - | D02 | 349 | 175 | 235 | B0  | ETN 1 | EN taper post |
| EN900  | 140 | 800  | 900  | - | D04 | 513 | 189 | 223 | B0  | ETN 3 | EN taper post |
| EN1100 | 180 | 1000 | 1100 | - | D05 | 513 | 223 | 223 | B0  | ETN 3 | EN taper post |

## EXIDE Maxxima

|       |    |     |   |   |     |     |     |     |    |       |                          |
|-------|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|--------------------------|
| EX900 | 50 | 800 | - | - | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 9 | SAE S 3/8" side Terminal |
|-------|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|--------------------------|

## EXIDE Vintage

|        |    |     |   |   |     |     |     |     |    |       |               |
|--------|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| EU77-6 | 77 | 650 | - | - | H02 | 215 | 169 | 184 | B6 | ETN 0 | EN taper post |
|--------|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|

| Type    | Leistung       |                   |         |    | Maße        |        |        | Technische Eigenschaften |             |           |                     |
|---------|----------------|-------------------|---------|----|-------------|--------|--------|--------------------------|-------------|-----------|---------------------|
|         | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | MCA (A) | WH | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm)                   | Bodenleiste | Schaltung | Poltyp              |
| EU80-6  | 80             | 600               | -       | -  | M02         | 158    | 165    | 220                      | B0          | ETN 0     | EN taper post       |
| EU140-6 | 140            | 900               | -       | -  | M04         | 257    | 175    | 236                      | B1          | ETN 0     | EN taper post       |
| EU165-6 | 165            | 900               | -       | -  | M05         | 330    | 174    | 234                      | B0          | ETN 0     | EN taper post       |
| EU200-6 | 200            | 1150              | -       | -  | M06         | 398    | 174    | 234                      | B0          | ETN 0     | Twin EN taper posts |
| EU260-6 | 260            | 1300              | -       | -  | M08         | 345    | 172    | 286                      | B0          | ETN 0     | EN taper post       |

# Batterien für Motorräder, ATVs, Schneemobile, Garten

|      | Leistung       |                   |    | Maße        |        |        |        | Technische Eigenschaften |           |        |
|------|----------------|-------------------|----|-------------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|--------|
| Type | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | WH | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste              | Schaltung | Poltyp |

## EXIDE Li-Ion

|         |     |     |    |     |     |    |     |    |       |                       |
|---------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-------|-----------------------|
| ELTZ5S  | 2   | 120 | 24 | C35 | 115 | 70 | 85  | B0 | ETN 0 | M12                   |
| ELTZ7S  | 2.4 | 150 | 29 | C35 | 115 | 70 | 85  | B0 | ETN 0 | M12                   |
| ELT9B   | 3   | 190 | 36 | C50 | 150 | 65 | 95  | B0 | ETN 1 | M12                   |
| ELTX9   | 3   | 180 | 36 | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12                   |
| ELTX12  | 3.5 | 210 | 42 | C53 | 150 | 90 | 95  | B0 | ETN 1 | M12                   |
| ELTX14H | 4   | 240 | 48 | C53 | 150 | 90 | 95  | B0 | ETN 1 | M12                   |
| ELTZ10S | 4   | 230 | 48 | C53 | 150 | 90 | 95  | B0 | ETN 1 | M12                   |
| ELT12B  | 5   | 260 | 60 | C51 | 150 | 70 | 130 | B0 | ETN 1 | M12                   |
| ELTZ14S | 5   | 290 | 60 | C53 | 150 | 90 | 95  | B0 | ETN 1 | M12                   |
| ELTX20H | 7   | 380 | 84 | C77 | 175 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M12 (Squad Terminals) |

## EXIDE GEL

|          |    |     |   |     |     |     |     |    |       |                  |
|----------|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|------------------|
| GEL12-19 | 19 | 170 | - | C66 | 185 | 80  | 170 | B0 | ETN 0 | M11              |
| GEL12-30 | 30 | 180 | - | U01 | 197 | 132 | 186 | B0 | ETN 1 | EN full Ford lug |

## EXIDE AGM Ready

|            |     |     |   |     |     |    |     |    |       |                |
|------------|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|----|-------|----------------|
| AGM12-4    | 3   | 50  | - | C35 | 115 | 70 | 85  | B0 | ETN 0 | M04            |
| AGM12-5    | 4   | 70  | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04            |
| AGM12-6    | 6   | 90  | - | C53 | 150 | 90 | 95  | B0 | ETN 1 | M04            |
| AGM12-7    | 6   | 100 | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04            |
| AGM12-6.5  | 6.5 | 85  | - | C50 | 150 | 65 | 95  | B0 | ETN 1 | M04            |
| AGM12-7F   | 7   | 85  | - | C50 | 150 | 65 | 95  | B0 | ETN 3 | Faston S (4,8) |
| AGM12-7.1  | 8   | 110 | - | C73 | 150 | 70 | 105 | B0 | ETN 1 | M04            |
| AGM12-7.5  | 8   | 120 | - | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12            |
| AGM12-8    | 9   | 145 | - | C53 | 150 | 90 | 95  | B0 | ETN 1 | M12            |
| AGM12-9    | 9   | 120 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 1 | M04            |
| AGM12-10   | 10  | 150 | - | C55 | 150 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M04            |
| AGM12-10.5 | 10  | 160 | - | C51 | 150 | 70 | 130 | B0 | ETN 1 | M04            |

|            | Leistung       |                   |    | Maße        |        |        |        | Technische Eigenschaften |           |                |
|------------|----------------|-------------------|----|-------------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|----------------|
| Type       | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | WH | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste              | Schaltung | Poltyp         |
| AGM12-11   | 11             | 205               | -  | C74         | 150    | 90     | 110    | B0                       | ETN 1     | M04            |
| AGM12-12   | 12             | 200               | -  | C56         | 150    | 90     | 145    | B0                       | ETN 1     | M04            |
| AGM12-12.1 | 12             | 200               | -  | C56         | 150    | 90     | 145    | B0                       | ETN 0     | M04            |
| AGM12-12F  | 12             | 150               | -  | C76         | 150    | 100    | 100    | B0                       | ETN 3     | Faston S (4,8) |
| AGM12-12M  | 12             | 200               | -  | C56         | 150    | 90     | 145    | B0                       | ETN 1     | M12            |
| AGM12-14   | 12             | 210               | -  | C49         | 135    | 90     | 165    | B0                       | ETN 0     | M04            |
| AGM12-14.1 | 12             | 210               | -  | C49         | 135    | 90     | 165    | B0                       | ETN 1     | M04            |
| AGM12-15   | 14             | 215               | -  | C57         | 150    | 90     | 160    | B0                       | ETN 1     | M04            |
| AGM12-16   | 16             | 200               | -  | C57         | 150    | 90     | 160    | B0                       | ETN 1     | M04            |
| AGM12-17   | 18             | 230               | -  | C57         | 150    | 90     | 160    | B0                       | ETN 1     | M04            |
| AGM12-18   | 18             | 250               | -  | C64         | 180    | 75     | 165    | B0                       | ETN 0     | M11            |
| AGM12-19   | 18             | 270               | -  | C61         | 175    | 90     | 155    | B0                       | ETN 0     | M04            |
| AGM12-19.1 | 18             | 270               | -  | C61         | 175    | 90     | 155    | B0                       | ETN 1     | M04            |
| AGM12-23   | 21             | 350               | -  | C71         | 205    | 90     | 165    | B0                       | ETN 0     | M04            |
| AGM12-31   | 30             | 430               | -  | C52         | 165    | 130    | 175    | B0                       | ETN 0     | M04            |

## EXIDE AGM MC (Dry)

|            |     |     |   |     |     |    |     |    |       |     |
|------------|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|----|-------|-----|
| ET4B-BS    | 2.3 | 35  | - | C33 | 115 | 40 | 85  | B0 | ETN 4 | M13 |
| ETR4A-BS   | 2.3 | 35  | - | C34 | 115 | 50 | 85  | B0 | ETN 4 | M14 |
| ETX4L-BS   | 3   | 50  | - | C35 | 115 | 70 | 85  | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETX5L-BS   | 4   | 70  | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETX7A-BS   | 6   | 90  | - | C53 | 150 | 90 | 95  | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX7L-BS   | 6   | 100 | - | C37 | 115 | 70 | 130 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETZ7-BS    | 6   | 100 | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ET7B-BS    | 6.5 | 85  | - | C50 | 150 | 65 | 95  | B0 | ETN 1 | M04 |
| ET9B-BS    | 8   | 110 | - | C73 | 150 | 70 | 105 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX9-BS    | 8   | 120 | - | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ETZ10-BS   | 8.6 | 145 | - | C53 | 150 | 90 | 95  | B0 | ETN 1 | M12 |
| ETX9C-BS   | 9   | 120 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ET12A-BS   | 9.5 | 130 | - | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ET12B-BS   | 10  | 160 | - | C51 | 150 | 70 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX12-BS   | 10  | 150 | - | C55 | 150 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETZ14-BS   | 11  | 205 | - | C74 | 150 | 90 | 110 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX14-BS   | 12  | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX14L-BS  | 12  | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ET14B-BS   | 12  | 190 | - | C75 | 150 | 70 | 145 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX14AH-BS | 12  | 210 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 1 | M04 |

| Type        | Leistung       |                   |    | Maße        |        |        |        | Technische Eigenschaften |           |        |
|-------------|----------------|-------------------|----|-------------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|--------|
|             | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | WH | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste              | Schaltung | Poltyp |
| ETX14AHL-BS | 12             | 210               | -  | C49         | 135    | 90     | 165    | B0                       | ETN 0     | M04    |
| ETX16-BS    | 14             | 215               | -  | C57         | 150    | 90     | 160    | B0                       | ETN 1     | M04    |
| ETX20CH-BS  | 18             | 230               | -  | C57         | 150    | 90     | 160    | B0                       | ETN 1     | M04    |
| ETX20H-BS   | 18             | 270               | -  | C61         | 175    | 90     | 155    | B0                       | ETN 1     | M04    |
| ETX20HL-BS  | 18             | 270               | -  | C61         | 175    | 90     | 155    | B0                       | ETN 0     | M04    |
| ETX24HL-BS  | 21             | 350               | -  | C71         | 205    | 90     | 165    | B0                       | ETN 0     | M04    |

## EXIDE Conventional

|             |     |     |   |     |     |     |     |    |       |     |
|-------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| EB4L-B      | 4   | 50  | - | C39 | 120 | 70  | 95  | B0 | ETN 0 | M04 |
| EB5L-B      | 5   | 65  | - | C38 | 120 | 60  | 130 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 12N5-3B     | 5   | 40  | - | C38 | 120 | 60  | 130 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 12N5,5-3B   | 5.5 | 45  | - | C41 | 135 | 60  | 130 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 6N6-3B-1    | 6   | 40  | - | C09 | 100 | 55  | 110 | B0 | ETN 2 | M06 |
| 12N7-3B     | 7   | 75  | - | C42 | 135 | 75  | 135 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB7-A       | 8   | 85  | - | C42 | 135 | 75  | 135 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB7L-B      | 8   | 85  | - | C42 | 135 | 75  | 135 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB9-B       | 9   | 100 | - | C43 | 135 | 75  | 140 | B0 | ETN 1 | M06 |
| 12N9-3B     | 9   | 85  | - | C43 | 135 | 75  | 140 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 12N9-4B-1   | 9   | 85  | - | C43 | 135 | 75  | 140 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB10L-A2    | 11  | 130 | - | C47 | 135 | 90  | 145 | B0 | ETN 0 | M08 |
| EB10L-B     | 11  | 130 | - | C47 | 135 | 90  | 145 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB10L-B2    | 11  | 130 | - | C47 | 135 | 90  | 145 | B0 | ETN 0 | M08 |
| 6N11A-1B    | 11  | 95  | - | C10 | 120 | 60  | 130 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 12N12A-4A-1 | 12  | 115 | - | C45 | 135 | 80  | 160 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB12A-A     | 12  | 165 | - | C45 | 135 | 80  | 160 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB12AL-A    | 12  | 165 | - | C45 | 135 | 80  | 160 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB12AL-A2   | 12  | 165 | - | C45 | 135 | 80  | 160 | B0 | ETN 0 | M04 |
| 12N14-3A    | 14  | 130 | - | C49 | 135 | 90  | 165 | B0 | ETN 0 | M08 |
| EB14-A2     | 14  | 145 | - | C49 | 135 | 90  | 165 | B0 | ETN 1 | M08 |
| EB14-B2     | 14  | 145 | - | C49 | 135 | 90  | 165 | B0 | ETN 1 | M08 |
| EB14L-A2    | 14  | 145 | - | C49 | 135 | 90  | 165 | B0 | ETN 0 | M08 |
| EB14L-B2    | 14  | 145 | - | C49 | 135 | 90  | 165 | B0 | ETN 0 | M08 |
| EB16AL-A2   | 16  | 175 | - | C70 | 205 | 70  | 165 | B0 | ETN 0 | M02 |
| EB18L-A     | 18  | 190 | - | C65 | 180 | 90  | 160 | B0 | ETN 0 | M07 |
| EB16-B      | 19  | 190 | - | C62 | 175 | 100 | 155 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB16CL-B    | 19  | 190 | - | C63 | 175 | 100 | 175 | B0 | ETN 0 | M04 |
| EB16L-B     | 19  | 190 | - | C62 | 175 | 100 | 155 | B0 | ETN 0 | M06 |

| Type        | Leistung       |                   |    | Maße        |        |        | Technische Eigenschaften |             |           |        |
|-------------|----------------|-------------------|----|-------------|--------|--------|--------------------------|-------------|-----------|--------|
|             | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | WH | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm)                   | Bodenleiste | Schaltung | Poltyp |
| E50-N18L-A  | 20             | 260               | -  | C71         | 205    | 90     | 165                      | B0          | ETN 0     | M07    |
| E50-N18L-A3 | 20             | 260               | -  | C71         | 205    | 90     | 165                      | B0          | ETN 0     | M04    |
| 12Y16A-3A   | 20             | 210               | -  | C66         | 185    | 80     | 170                      | B0          | ETN 0     | M11    |
| 12N24-3A    | 24             | 220               | -  | C67         | 185    | 125    | 175                      | B0          | ETN 0     | M03    |
| U1-9        | 24             | 240               | -  | C69         | 195    | 130    | 180                      | B0          | ETN 1     | M11    |
| 12N24-4A    | 24             | 220               | -  | C67         | 185    | 125    | 175                      | B0          | ETN 1     | M03    |
| E60-N24L-A  | 28             | 280               | -  | C67         | 185    | 125    | 175                      | B0          | ETN 0     | M11    |
| EB30L-B     | 30             | 300               | -  | C52         | 165    | 130    | 175                      | B0          | ETN 0     | M04    |
| U1R-11      | 30             | 300               | -  | C69         | 195    | 130    | 180                      | B0          | ETN 0     | M11    |
| E60-N30-A   | 30             | 300               | -  | C68         | 185    | 130    | 170                      | B0          | ETN 1     | M11    |
| E60-N30L-A  | 30             | 300               | -  | C68         | 185    | 130    | 170                      | B0          | ETN 0     | M11    |
| E60-N30L-B  | 30             | 300               | -  | C68         | 185    | 130    | 170                      | B0          | ETN 0     | M11    |

## EXIDE Garden

|         |    |     |   |     |     |     |     |    |       |                   |
|---------|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------------------|
| U1L-250 | 24 | 250 | - | U01 | 197 | 132 | 186 | B0 | ETN 1 | EN small Ford lug |
| U1R-250 | 24 | 250 | - | U01 | 197 | 132 | 186 | B0 | ETN 0 | EN small Ford lug |

Design, Merkmale und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir lehnen jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Daten oder Empfehlungen ab und haften in keinem Fall für Verluste oder Schäden, die angeblich daraus entstanden sind. Einige Produkte sind möglicherweise nicht auf Ihrem lokalen Markt erhältlich.