

Batterien für Autos

| Type | Leistung | | Maße | | | Technische Eigenschaften | | |
|------|----------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------------------------|-------------|-----------|
| | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste | Schaltung |

FULMEN AGM

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------|
| FK454 | 45 | 380 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| FK457 | 45 | 380 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 1 | JIS taper post |
| FK508 | 50 | 800 | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 9 | EN taper post |
| FK600 | 60 | 680 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK620 | 62 | 680 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK700 | 70 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK720 | 72 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK800 | 80 | 800 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK820 | 82 | 800 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK950 | 95 | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK960 | 96 | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK1050 | 105 | 950 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK1060 | 106 | 950 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |

FULMEN EFB

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|---------------|
| FL550 | 55 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FL600 | 60 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FL604 | 60 | 520 | D23 | 230 | 173 | 222 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| FL605 | 60 | 520 | D23 | 230 | 173 | 222 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| FL652 | 65 | 650 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FL700 | 70 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FL752 | 75 | 730 | LB4 | 315 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FL754 | 75 | 750 | D26 | 260 | 173 | 222 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| FL800 | 80 | 800 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FL954 | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FL955 | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| FL1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FL1050 | 105 | 950 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |

| | Leistung | | Maße | | | Technische Eigenschaften | | | |
|------|----------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------------------------|-------------|-----------|--------|
| Type | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste | Schaltung | Poltyp |

FULMEN Start-Stop Auxiliary

| | | | | | | | | | |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|------------------------|
| FK091 | 9 | 120 | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12 |
| FK111 | 11 | 150 | C55 | 150 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| FK131 | 13 | 200 | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | M04 |
| FK143 | 14 | 80 | C76 | 150 | 100 | 100 | B0 | ETN 3 | Screwed/Lug |
| FK151 | 15 | 200 | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | Small taper post (JLR) |

FULMEN Formula Xtreme

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-------|----------------|
| FA406 | 40 | 350 | B19 | 187 | 127 | 220 | B1 | ETN 0 | JIS taper post |
| FA456 | 45 | 390 | B24 | 237 | 127 | 227 | B1 | ETN 0 | JIS taper post |
| FA472 | 47 | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA530 | 53 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA612 | 61 | 600 | LB2 | 242 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA640 | 64 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA654 | 65 | 580 | D23 | 230 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FA722 | 72 | 720 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA754 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 0 | EN taper post |
| FA755 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 1 | EN taper post |
| FA770 | 77 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA852 | 85 | 800 | LB4 | 315 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA900 | 90 | 720 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA954 | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FA955 | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| FA1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA1050 | 105 | 850 | LH4 | 315 | 175 | 205 | B13 | ETN 0 | EN taper post |

FULMEN Formula

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|----------------|
| FB356 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | B0 | ETN 0 | JIS taper post |
| FB356A | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | Korean B1 Long | ETN 0 | JIS taper post |
| FB357 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | B0 | ETN 1 | JIS taper post |
| FB440 | 44 | 400 | L00 | 175 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB442 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB450 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FB451 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | B1 | ETN 1 | EN taper post |

| Type | Leistung | | Maße | | | | Technische Eigenschaften | | |
|--------|----------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|----------------|
| | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste | Schaltung | Poltyp |
| FB454 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| FB455 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| FB456 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 0 | JIS taper post |
| FB457 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 1 | JIS taper post |
| FB501 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 1 | EN taper post |
| FB504 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FB500 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB602 | 60 | 540 | LB2 | 242 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB604 | 60 | 480 | D23 | 230 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FB605 | 60 | 480 | D23 | 230 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| FB620 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB621 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 1 | EN taper post |
| FB704 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 0 | EN taper post |
| FB705 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 1 | EN taper post |
| FB712 | 71 | 670 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB740 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB741 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 1 | EN taper post |
| FB800 | 80 | 640 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB802 | 80 | 700 | LB4 | 315 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB852 | 85 | 760 | LB5 | 353 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB954 | 95 | 760 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FB955 | 95 | 760 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| FB950 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB1100 | 110 | 850 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |

FULMEN Standard

| | | | | | | | | | |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|---------------|
| FC440 | 44 | 360 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FC542 | 54 | 500 | LB2 | 242 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FC550 | 55 | 460 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FC652 | 65 | 540 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FC700 | 70 | 640 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FC900 | 90 | 720 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FC904 | 90 | 680 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FC905 | 90 | 680 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |

Batterien für Lastkraftwagen, Busse, Bauwesen, Landwirtschaft

| | Leistung | | Maße | | | | Technische Eigenschaften | | |
|------|----------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|--------|
| Type | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste | Schaltung | Poltyp |

FULMEN Endurance+PRO Gel

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| FD851T | 85 | 350 | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| FD2103 | 210 | 1030 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FD2103T | 210 | 800 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

FULMEN StrongPRO EFB+

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| FE1403 | 140 | 800 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FE1853 | 185 | 1100 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FE2353 | 235 | 1200 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

FULMEN EndurancePRO EFB

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| FX1803 | 180 | 1000 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FX2253 | 225 | 1150 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

FULMEN PowerPRO

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| FF2353 | 235 | 1300 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|

FULMEN StartPRO

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| FG1102 | 110 | 750 | D02 | 349 | 175 | 235 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FG1250 | 125 | 760 | D03 | 349 | 175 | 285 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| FG1353 | 135 | 1000 | DB9 | 514 | 218 | 210 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FG1355 | 135 | 1000 | DB8 | 514 | 175 | 210 | B3 | ETN 3 | EN taper post |
| FG145A | 145 | 1000 | F21 | 360 | 253 | 240 | B0 | ETN 6 | EN taper post |
| FG1803 | 180 | 1000 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

Batterien für Marine und Freizeit

| Type | Leistung | | | | Maße | | | Technische Eigenschaften | | |
|------|----------------|-------------------|---------|----|-------------|--------|--------|--------------------------|-------------|-----------|
| | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | MCA (A) | WH | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste | Schaltung |

EXIDE Equipment Li-Ion

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EV1300S/24 | 50 | - | - | 1300 | G77 | 307 | 170 | 216 | B0 | ETN 1 | Female M8 |
| EV640S | 50 | - | - | 640 | D31 | 308 | 168 | 211 | B0 | ETN 1 | Female M8 |
| EV1250S | 96 | - | - | 1250 | L05 | 355 | 176 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EV1300S | 100 | - | - | 1300 | D31 | 308 | 168 | 211 | B0 | ETN 1 | Female M8 |
| EV3800S/36 | 100 | - | - | 3800 | H52 | 520 | 269 | 221 | B0 | ETN 4 | Female M8 |
| EV2500S | 200 | - | - | 2500 | F51 | 485 | 170 | 240 | B0 | ETN 1 | Female M8 |

EXIDE Equipment GEL

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------|
| ES290 | 25 | - | - | 290 | P24 | 166 | 175 | 125 | B0 | ETN 0 | Flat lug hole M5 |
| ES450 | 40 | - | - | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | B4 | ETN 0 | EN full Ford lug |
| ES650 | 56 | - | - | 650 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| ES900 | 80 | - | - | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| ES950 | 85 | - | - | 950 | D02 | 330 | 171 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| ES1200 | 110 | - | - | 1200 | D07 | 284 | 267 | 226 | B0 | ETN 2 | EN taper post |
| ES1300 | 120 | - | - | 1300 | D03 | 345 | 171 | 283 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| ES1350 | 120 | - | - | 1350 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| ES1600 | 140 | - | - | 1600 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| ES1000-6 | 195 | - | - | 1000 | GC2 | 244 | 190 | 275 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| ES1100-6 | 200 | - | - | 1100 | GC2 | 244 | 190 | 275 | B0 | ETN 0 | M10 thread pos. and neg. |
| ES2400 | 210 | - | - | 2400 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE Equipment AGM

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EQ600 | 70 | - | - | 600 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
|-------|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|

| Type | Leistung | | | | Maße | | | | Technische Eigenschaften | | |
|--------|----------------|-------------------|---------|------|-------------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|---------------|
| | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | MCA (A) | WH | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste | Schaltung | Poltyp |
| EQ800 | 95 | - | - | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EQ1000 | 120 | - | - | 1000 | D07 | 286 | 269 | 230 | B0 | ETN 2 | EN taper post |

EXIDE Equipment

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| ET550 | 80 | - | - | 550 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| ET650 | 100 | - | - | 650 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| ET950 | 135 | - | - | 950 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| ET1300 | 180 | - | - | 1300 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| ET1600 | 230 | - | - | 1600 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE Dual AGM

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------------|
| EP450 | 50 | 750 | - | 450 | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 1 | SAE M 3/8"-5/16" taper&stud |
| EP500 | 60 | 680 | - | - | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EP600 | 70 | 760 | - | 600 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EP800 | 95 | 850 | - | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EP900 | 100 | 800 | - | 900 | G31 | 330 | 173 | 240 | B0 | ETN 1 | SAE M 3/8"-5/16" taper&stud |
| EP1200 | 140 | 700 | - | 1200 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EP1500 | 180 | 900 | - | 1500 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EP2100 | 240 | 1200 | - | 2100 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE Dual EFB

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EZ600 | 70 | 760 | - | 600 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EZ650 | 75 | 750 | - | 650 | D26 | 260 | 173 | 222 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| EZ850 | 100 | 900 | - | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |

| | | Leistung | | | Maße | | | | Technische Eigenschaften | | |
|------|----------------|-------------------|---------|----|-------------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|--------|
| Type | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | MCA (A) | WH | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste | Schaltung | Poltyp |

EXIDE Dual

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-------|---------------|
| ER350 | 80 | 510 | - | 350 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 1 | EN taper post |
| ER450 | 95 | 650 | - | 450 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| ER550 | 115 | 760 | - | 550 | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| ER600 | 120 | 800 | - | - | D03 | 349 | 175 | 285 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| ER850 | 180 | 1000 | - | 850 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE Start AGM

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|------|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|-----------------------------|
| EM1000 | 50 | 800 | 1000 | - | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 1 | SAE M 3/8"-5/16" taper&stud |
| EM960 | 100 | 800 | 960 | - | G31 | 330 | 173 | 240 | B0 | ETN 1 | SAE M 3/8" taper&stud |

EXIDE Start

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EN500 | 50 | 450 | 500 | - | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN600 | 62 | 540 | 600 | - | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN750 | 74 | 680 | 750 | - | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN800 | 90 | 720 | 800 | - | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN850 | 110 | 750 | 850 | - | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| EN900 | 140 | 800 | 900 | - | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EN1100 | 180 | 1000 | 1100 | - | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE Maxxima

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|--------------------------|
| EX900 | 50 | 800 | - | - | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 9 | SAE S 3/8" side Terminal |
|-------|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|--------------------------|

EXIDE Vintage

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| EU77-6 | 77 | 650 | - | - | H02 | 215 | 169 | 184 | B6 | ETN 0 | EN taper post |
|--------|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|

| Type | Leistung | | | | Maße | | | Technische Eigenschaften | | | |
|---------|----------------|-------------------|---------|----|-------------|--------|--------|--------------------------|-------------|-----------|---------------------|
| | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | MCA (A) | WH | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste | Schaltung | Poltyp |
| EU80-6 | 80 | 600 | - | - | M02 | 158 | 165 | 220 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EU140-6 | 140 | 900 | - | - | M04 | 257 | 175 | 236 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EU165-6 | 165 | 900 | - | - | M05 | 330 | 174 | 234 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EU200-6 | 200 | 1150 | - | - | M06 | 398 | 174 | 234 | B0 | ETN 0 | Twin EN taper posts |
| EU260-6 | 260 | 1300 | - | - | M08 | 345 | 172 | 286 | B0 | ETN 0 | EN taper post |

Batterien für Motorräder, ATVs, Schneemobile, Garten

| Type | Leistung | | | Maße | | | Technische Eigenschaften | | |
|------|----------------|-------------------|----|-------------|--------|--------|--------------------------|-------------|-----------|
| | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | WH | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste | Schaltung |

EXIDE Li-Ion

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-------|-----------------------|
| ELTZ5S | 2 | 120 | 24 | C35 | 115 | 70 | 85 | B0 | ETN 0 | M12 |
| ELTZ7S | 2.4 | 150 | 29 | C35 | 115 | 70 | 85 | B0 | ETN 0 | M12 |
| ELT9B | 3 | 190 | 36 | C50 | 150 | 65 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTX9 | 3 | 180 | 36 | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTX12 | 3.5 | 210 | 42 | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTX14H | 4 | 240 | 48 | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTZ10S | 4 | 230 | 48 | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELT12B | 5 | 260 | 60 | C51 | 150 | 70 | 130 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTZ14S | 5 | 290 | 60 | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTX20H | 7 | 380 | 84 | C77 | 175 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M12 (Squad Terminals) |

EXIDE GEL

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|------------------|
| GEL12-19 | 19 | 170 | - | C66 | 185 | 80 | 170 | B0 | ETN 0 | M11 |
| GEL12-30 | 30 | 180 | - | U01 | 197 | 132 | 186 | B0 | ETN 1 | EN full Ford lug |

EXIDE AGM Ready

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|----|-------|----------------|
| AGM12-4 | 3 | 50 | - | C35 | 115 | 70 | 85 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-5 | 4 | 70 | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-6 | 6 | 90 | - | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-7 | 6 | 100 | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-6.5 | 6.5 | 85 | - | C50 | 150 | 65 | 95 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-7F | 7 | 85 | - | C50 | 150 | 65 | 95 | B0 | ETN 3 | Faston S (4,8) |
| AGM12-7.1 | 8 | 110 | - | C73 | 150 | 70 | 105 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-7.5 | 8 | 120 | - | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12 |
| AGM12-8 | 9 | 145 | - | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| AGM12-9 | 9 | 120 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-10 | 10 | 150 | - | C55 | 150 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-10.5 | 10 | 160 | - | C51 | 150 | 70 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |

| Type | Leistung | | | Maße | | | | Technische Eigenschaften | | |
|------------|----------------|-------------------|----|-------------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|----------------|
| | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | WH | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste | Schaltung | Poltyp |
| AGM12-11 | 11 | 205 | - | C74 | 150 | 90 | 110 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-12 | 12 | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-12.1 | 12 | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-12F | 12 | 150 | - | C76 | 150 | 100 | 100 | B0 | ETN 3 | Faston S (4,8) |
| AGM12-12M | 12 | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | M12 |
| AGM12-14 | 12 | 210 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-14.1 | 12 | 210 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-15 | 14 | 215 | - | C57 | 150 | 90 | 160 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-16 | 16 | 200 | - | C57 | 150 | 90 | 160 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-17 | 18 | 230 | - | C57 | 150 | 90 | 160 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-18 | 18 | 250 | - | C64 | 180 | 75 | 165 | B0 | ETN 0 | M11 |
| AGM12-19 | 18 | 270 | - | C61 | 175 | 90 | 155 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-19.1 | 18 | 270 | - | C61 | 175 | 90 | 155 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-23 | 21 | 350 | - | C71 | 205 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-31 | 30 | 430 | - | C52 | 165 | 130 | 175 | B0 | ETN 0 | M04 |

EXIDE AGM MC (Dry)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|----|-------|-----|
| ET4B-BS | 2.3 | 35 | - | C33 | 115 | 40 | 85 | B0 | ETN 4 | M13 |
| ETR4A-BS | 2.3 | 35 | - | C34 | 115 | 50 | 85 | B0 | ETN 4 | M14 |
| ETX4L-BS | 3 | 50 | - | C35 | 115 | 70 | 85 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETX5L-BS | 4 | 70 | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETZ7-BS | 6 | 100 | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETX7A-BS | 6 | 90 | - | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX7L-BS | 6 | 100 | - | C37 | 115 | 70 | 130 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ET7B-BS | 6.5 | 85 | - | C50 | 150 | 65 | 95 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ET9B-BS | 8 | 110 | - | C73 | 150 | 70 | 105 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX9-BS | 8 | 120 | - | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ETZ10-BS | 8.6 | 145 | - | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ETX9C-BS | 9 | 120 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ET12A-BS | 9.5 | 130 | - | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ET12B-BS | 10 | 160 | - | C51 | 150 | 70 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX12-BS | 10 | 150 | - | C55 | 150 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETZ14-BS | 11 | 205 | - | C74 | 150 | 90 | 110 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX14AH-BS | 12 | 210 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX14AHL-BS | 12 | 210 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETX14-BS | 12 | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX14L-BS | 12 | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 0 | M04 |

| Type | Leistung | | | Maße | | | | Technische Eigenschaften | | |
|------------|----------------|-------------------|----|-------------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|--------|
| | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | WH | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste | Schaltung | Poltyp |
| ET14B-BS | 12 | 190 | - | C75 | 150 | 70 | 145 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX16-BS | 14 | 215 | - | C57 | 150 | 90 | 160 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX20CH-BS | 18 | 230 | - | C57 | 150 | 90 | 160 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX20H-BS | 18 | 270 | - | C61 | 175 | 90 | 155 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX20HL-BS | 18 | 270 | - | C61 | 175 | 90 | 155 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETX24HL-BS | 21 | 350 | - | C71 | 205 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M04 |

EXIDE Conventional

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| EB4L-B | 4 | 50 | - | C39 | 120 | 70 | 95 | B0 | ETN 0 | M04 |
| EB5L-B | 5 | 65 | - | C38 | 120 | 60 | 130 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 12N5-3B | 5 | 40 | - | C38 | 120 | 60 | 130 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 12N5,5-3B | 5.5 | 45 | - | C41 | 135 | 60 | 130 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 6N6-3B-1 | 6 | 40 | - | C09 | 100 | 55 | 110 | B0 | ETN 2 | M06 |
| 12N7-3B | 7 | 75 | - | C42 | 135 | 75 | 135 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB7-A | 8 | 85 | - | C42 | 135 | 75 | 135 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB7L-B | 8 | 85 | - | C42 | 135 | 75 | 135 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB9-B | 9 | 100 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 1 | M06 |
| 12N9-3B | 9 | 85 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 12N9-4B-1 | 9 | 85 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB10L-B | 11 | 130 | - | C47 | 135 | 90 | 145 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB10L-B2 | 11 | 130 | - | C47 | 135 | 90 | 145 | B0 | ETN 0 | M08 |
| 6N11A-1B | 11 | 95 | - | C10 | 120 | 60 | 130 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB10L-A2 | 11 | 130 | - | C47 | 135 | 90 | 145 | B0 | ETN 0 | M08 |
| 12N12A-4A-1 | 12 | 115 | - | C45 | 135 | 80 | 160 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB12A-A | 12 | 165 | - | C45 | 135 | 80 | 160 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB12AL-A | 12 | 165 | - | C45 | 135 | 80 | 160 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB12AL-A2 | 12 | 165 | - | C45 | 135 | 80 | 160 | B0 | ETN 0 | M04 |
| 12N14-3A | 14 | 130 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M08 |
| EB14-A2 | 14 | 145 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 1 | M08 |
| EB14-B2 | 14 | 145 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 1 | M08 |
| EB14L-A2 | 14 | 145 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M08 |
| EB14L-B2 | 14 | 145 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M08 |
| EB16AL-A2 | 16 | 175 | - | C70 | 205 | 70 | 165 | B0 | ETN 0 | M02 |
| EB18L-A | 18 | 190 | - | C65 | 180 | 90 | 160 | B0 | ETN 0 | M07 |
| EB16-B | 19 | 190 | - | C62 | 175 | 100 | 155 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB16CL-B | 19 | 190 | - | C63 | 175 | 100 | 175 | B0 | ETN 0 | M04 |
| EB16L-B | 19 | 190 | - | C62 | 175 | 100 | 155 | B0 | ETN 0 | M06 |

| Type | Leistung | | | Maße | | | Technische Eigenschaften | | | |
|-------------|----------------|-------------------|----|-------------|--------|--------|--------------------------|-------------|-----------|--------|
| | Kapazität (Ah) | Kaltstartwert (A) | WH | Kastengröße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bodenleiste | Schaltung | Poltyp |
| E50-N18L-A | 20 | 260 | - | C71 | 205 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M07 |
| E50-N18L-A3 | 20 | 260 | - | C71 | 205 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M04 |
| 12Y16A-3A | 20 | 210 | - | C66 | 185 | 80 | 170 | B0 | ETN 0 | M11 |
| 12N24-3A | 24 | 220 | - | C67 | 185 | 125 | 175 | B0 | ETN 0 | M03 |
| U1-9 | 24 | 240 | - | C69 | 195 | 130 | 180 | B0 | ETN 1 | M11 |
| 12N24-4A | 24 | 220 | - | C67 | 185 | 125 | 175 | B0 | ETN 1 | M03 |
| E60-N24L-A | 28 | 280 | - | C67 | 185 | 125 | 175 | B0 | ETN 0 | M11 |
| U1R-11 | 30 | 300 | - | C69 | 195 | 130 | 180 | B0 | ETN 0 | M11 |
| E60-N30-A | 30 | 300 | - | C68 | 185 | 130 | 170 | B0 | ETN 1 | M11 |
| E60-N30L-A | 30 | 300 | - | C68 | 185 | 130 | 170 | B0 | ETN 0 | M11 |
| E60-N30L-B | 30 | 300 | - | C68 | 185 | 130 | 170 | B0 | ETN 0 | M11 |
| EB30L-B | 30 | 300 | - | C52 | 165 | 130 | 175 | B0 | ETN 0 | M04 |

EXIDE Garden

| | | | | | | | | | | |
|---------|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------------------|
| U1L-250 | 24 | 250 | - | U01 | 197 | 132 | 186 | B0 | ETN 1 | EN small Ford lug |
| U1R-250 | 24 | 250 | - | U01 | 197 | 132 | 186 | B0 | ETN 0 | EN small Ford lug |

Design, Merkmale und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir lehnen jede ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Daten oder Empfehlungen ab und haften in keinem Fall für Verluste oder Schäden, die angeblich daraus entstanden sind. Einige Produkte sind möglicherweise nicht auf Ihrem lokalen Markt erhältlich.