

Exide Start Booster

Det optimale værktøj til værksteder,
autohjælp og professionelle brugere

MAX BOOST

APPROVED



Exide Startbooster 12V - Art. nr. 2652891

Exide Startbooster 12V med kontinuerlig effekt 1150A og max peak 3500A. Smart oplader 230V / 1,5A og 12V / 1,5A medfølger. Startboosteren har sikrings- og spændingsbeskyttelse, lukkede vedligeholdelsesfrie AGM-batterier i en robust stødsikker kasse og har fuldt isolerede, brugervenlige klemmer.



Exide Startbooster 12/24V - Art. nr. 2652890

Exide Startbooster 12 / 24V med kontinuerlig effekt 2300A og max peak 7000A. Smart opladere 230V / 4.0A og 12V / 4.0A medfølger.

Startboosteren har sikrings- og spændingsbeskyttelse, lukkede vedligeholdelsesfrie AGM-batterier i en robust stødsikker kasse og har fuldt isolerede brugervenlige klemmer.



Tilbehør til startbooster

Art. nr. 2652897 12V batteri til startbooster.
Udskift 2 stk. batterier ved 24V.

Art. nr. 2652896 Sikring til startbooster (sidder i hus)
Art. nr. 2652900 Sikring til startbooster 12V (sidder i klemme)



Teknisk information

Egenskaber	Exide 12 V	Exide 12/24V
Volt	12V	12-24V
Batteri	12V 25Ah	12V 25Ah x 2 stk
CCA	1150Amp	2300Amp
Lading	230V	230V
Kapacitet lader	1,5 Ah	4 Ah
Antal batterier	1	2
Ladespænding	Maks 14.9	Maks 14.9 / 25.2V
Sikring - 20A	Ja	Ja
Spændingsværn	Ja	Ja
Lukkede vedligeholdelsesfrie batterier	Ja	Ja
ABS shock-proof kasse	Ja	Ja
Automatisk lader	Ja	Ja
Cigaretlader kabel	Ja	Ja
Fuldisolerede brugervenlige batteriklemmer	Ja	Ja
Startkabel diameter	25 mm ²	50 mm ²
Længde på startkabel	110 cm	185 cm
Dimension	27x21x34 cm	30x27x34 cm
Vægt	11,5 kg	19 kg