

Batterie pour votre voiture

| Reference | Performance | | Dimensions | | | | Caractéristiques techniques | | |
|-----------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|----------|---------------|
| | Capacité (Ah) | CCA (A) | Dimensions boîtier | L (mm) | I (mm) | H (mm) | Fixation | Polarité | Type de borne |

FULMEN AGM

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------|
| FK454 | 45 | 380 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| FK457 | 45 | 380 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 1 | JIS taper post |
| FK508 | 50 | 800 | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 9 | EN taper post |
| FK600 | 60 | 680 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK620 | 62 | 680 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK700 | 70 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK720 | 72 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK800 | 80 | 800 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK820 | 82 | 800 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK950 | 95 | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK960 | 96 | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK1050 | 105 | 950 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FK1060 | 106 | 950 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |

FULMEN EFB

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|---------------|
| FL550 | 55 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FL600 | 60 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FL604 | 60 | 520 | D23 | 230 | 173 | 222 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| FL605 | 60 | 520 | D23 | 230 | 173 | 222 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| FL652 | 65 | 650 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FL700 | 70 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FL752 | 75 | 730 | LB4 | 315 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FL754 | 75 | 750 | D26 | 260 | 173 | 222 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| FL800 | 80 | 800 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FL954 | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FL955 | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| FL1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FL1050 | 105 | 950 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |

| | Performance | | Dimensions | | | | Caractéristiques techniques | | |
|-----------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|----------|---------------|
| Reference | Capacité (Ah) | CCA (A) | Dimensions boîtier | L (mm) | I (mm) | H (mm) | Fixation | Polarité | Type de borne |

FULMEN Start-Stop Auxiliary

| | | | | | | | | | |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|------------------------|
| FK091 | 9 | 120 | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12 |
| FK111 | 11 | 150 | C55 | 150 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| FK131 | 13 | 200 | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | M04 |
| FK143 | 14 | 80 | C76 | 150 | 100 | 100 | B0 | ETN 3 | Screwed/Lug |
| FK151 | 15 | 200 | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | Small taper post (JLR) |

FULMEN Formula Xtreme

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-------|----------------|
| FA406 | 40 | 350 | B19 | 187 | 127 | 220 | B1 | ETN 0 | JIS taper post |
| FA456 | 45 | 390 | B24 | 237 | 127 | 227 | B1 | ETN 0 | JIS taper post |
| FA472 | 47 | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA530 | 53 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA612 | 61 | 600 | LB2 | 242 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA640 | 64 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA654 | 65 | 580 | D23 | 230 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FA722 | 72 | 720 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA754 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 0 | EN taper post |
| FA755 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 1 | EN taper post |
| FA770 | 77 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA852 | 85 | 800 | LB4 | 315 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA900 | 90 | 720 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA954 | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FA955 | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| FA1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FA1050 | 105 | 850 | LH4 | 315 | 175 | 205 | B13 | ETN 0 | EN taper post |

FULMEN Formula

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|----------------|
| FB356 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | B0 | ETN 0 | JIS taper post |
| FB356A | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | Korean B1 Long | ETN 0 | JIS taper post |
| FB357 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | B0 | ETN 1 | JIS taper post |
| FB440 | 44 | 400 | L00 | 175 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB442 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB450 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FB451 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | B1 | ETN 1 | EN taper post |

| Reference | Performance | | Dimensions | | | | Caractéristiques techniques | | |
|-----------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|----------|----------------|
| | Capacité (Ah) | CCA (A) | Dimensions boîtier | L (mm) | I (mm) | H (mm) | Fixation | Polarité | Type de borne |
| FB454 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| FB455 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| FB456 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 0 | JIS taper post |
| FB457 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 1 | JIS taper post |
| FB501 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 1 | EN taper post |
| FB504 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FB500 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB602 | 60 | 540 | LB2 | 242 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB604 | 60 | 480 | D23 | 230 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FB605 | 60 | 480 | D23 | 230 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| FB620 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB621 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 1 | EN taper post |
| FB704 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 0 | EN taper post |
| FB705 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 1 | EN taper post |
| FB712 | 71 | 670 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB740 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB741 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 1 | EN taper post |
| FB800 | 80 | 640 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB802 | 80 | 700 | LB4 | 315 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB852 | 85 | 760 | LB5 | 353 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB954 | 95 | 760 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FB955 | 95 | 760 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| FB950 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FB1100 | 110 | 850 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |

FULMEN Standard

| | | | | | | | | | |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|---------------|
| FC440 | 44 | 360 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FC542 | 54 | 500 | LB2 | 242 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FC550 | 55 | 460 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FC652 | 65 | 540 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FC700 | 70 | 640 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FC900 | 90 | 720 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FC904 | 90 | 680 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FC905 | 90 | 680 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |

Batterie pour Camion, Autobus, Construction & Agriculture

| | Performance | | Dimensions | | | | Caractéristiques techniques | | |
|-----------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|----------|---------------|
| Reference | Capacité (Ah) | CCA (A) | Dimensions boîtier | L (mm) | I (mm) | H (mm) | Fixation | Polarité | Type de borne |

FULMEN Endurance+PRO Gel

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| FD851T | 85 | 350 | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| FD2103 | 210 | 1030 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FD2103T | 210 | 800 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

FULMEN StrongPRO EFB+

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| FE1403 | 140 | 800 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FE1853 | 185 | 1100 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FE2353 | 235 | 1200 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

FULMEN EndurancePRO EFB

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| FX1803 | 180 | 1000 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FX2253 | 225 | 1150 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

FULMEN PowerPRO

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| FF1202 | 120 | 870 | D02 | 349 | 175 | 235 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FF1250 | 125 | 850 | D03 | 349 | 175 | 285 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| FF1251 | 125 | 850 | D03 | 349 | 175 | 285 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| FF1453 | 145 | 900 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FF1853 | 185 | 1150 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FF2353 | 235 | 1300 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

FULMEN PowerPRO Agri&Construction

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------------|
| FJ050C | 50 | 800 | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 1 | SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud |
| FJ1000 | 100 | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| FJ1355 | 135 | 1000 | DB8 | 514 | 175 | 210 | B3 | ETN 3 | EN taper post |
| FJ1523 | 152 | 1130 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FJ1723 | 172 | 1390 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FJ2353 | 235 | 1450 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

| | Performance | | Dimensions | | | | Caractéristiques techniques | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|----------|------------------|
| Reference | Capacité (Ah) | CCA (A) | Dimensions boîtier | L (mm) | I (mm) | H (mm) | Fixation | Polarité | Type de borne |
| FULMEN StartPRO | | | | | | | | | |
| FG1100 | 110 | 750 | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| FG1101 | 110 | 750 | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| FG1102 | 110 | 750 | D02 | 349 | 175 | 235 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FG110B | 110 | 950 | G31 | 330 | 173 | 240 | B0 | ETN 9 | SAE A taper post |
| FG1203 | 120 | 680 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FG1206 | 120 | 680 | D08 | 510 | 175 | 225 | B3 | ETN 4 | EN taper post |
| FG1250 | 125 | 760 | D03 | 349 | 175 | 285 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| FG1353 | 135 | 1000 | DB9 | 514 | 218 | 210 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FG1355 | 135 | 1000 | DB8 | 514 | 175 | 210 | B3 | ETN 3 | EN taper post |
| FG1403 | 140 | 800 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FG1406 | 140 | 800 | D08 | 510 | 175 | 225 | B3 | ETN 4 | EN taper post |
| FG1402 | 140 | 900 | ATM | 508 | 175 | 205 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| FG145A | 145 | 1000 | F21 | 360 | 253 | 240 | B0 | ETN 6 | EN taper post |
| FG1553 | 155 | 900 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FG1803 | 180 | 1000 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FG1806 | 180 | 1000 | D09 | 510 | 218 | 225 | B3 | ETN 4 | EN taper post |
| FG2253 | 225 | 1200 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| FG2254 | 225 | 1200 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 4 | EN taper post |

Batterie pour Marine & Loisirs

| Reference | Performance | | | | Dimensions | | | | Caractéristiques techniques | | |
|-----------|---------------|---------|---------|----|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|----------|---------------|
| | Capacité (Ah) | CCA (A) | MCA (A) | WH | Dimensions boîtier | L (mm) | I (mm) | H (mm) | Fixation | Polarité | Type de borne |

EXIDE Equipment Li-Ion

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EV1300S/24 | 50 | - | - | 1300 | G77 | 307 | 170 | 216 | B0 | ETN 1 | Female M8 |
| EV640S | 50 | - | - | 640 | D31 | 308 | 168 | 211 | B0 | ETN 1 | Female M8 |
| EV1250S | 96 | - | - | 1250 | L05 | 355 | 176 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EV1300S | 100 | - | - | 1300 | D31 | 308 | 168 | 211 | B0 | ETN 1 | Female M8 |
| EV3800S/36 | 100 | - | - | 3800 | H52 | 520 | 269 | 221 | B0 | ETN 4 | Female M8 |
| EV2500S | 200 | - | - | 2500 | F51 | 485 | 170 | 240 | B0 | ETN 1 | Female M8 |

EXIDE Equipment GEL

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------|
| ES290 | 25 | - | - | 290 | P24 | 166 | 175 | 125 | B0 | ETN 0 | Flat lug hole M5 |
| ES450 | 40 | - | - | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | B4 | ETN 0 | EN full Ford lug |
| ES650 | 56 | - | - | 650 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| ES900 | 80 | - | - | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| ES950 | 85 | - | - | 950 | D02 | 330 | 171 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| ES1200 | 110 | - | - | 1200 | D07 | 284 | 267 | 226 | B0 | ETN 2 | EN taper post |
| ES1300 | 120 | - | - | 1300 | D03 | 345 | 171 | 283 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| ES1350 | 120 | - | - | 1350 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| ES1600 | 140 | - | - | 1600 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| ES1000-6 | 195 | - | - | 1000 | GC2 | 244 | 190 | 275 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| ES1100-6 | 200 | - | - | 1100 | GC2 | 244 | 190 | 275 | B0 | ETN 0 | M10 thread pos.and neg. |
| ES2400 | 210 | - | - | 2400 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE Equipment AGM

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EQ600 | 70 | - | - | 600 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EQ800 | 95 | - | - | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EQ1000 | 120 | - | - | 1000 | D07 | 286 | 269 | 230 | B0 | ETN 2 | EN taper post |

EXIDE Equipment

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| ET550 | 80 | - | - | 550 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| ET650 | 100 | - | - | 650 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| ET950 | 135 | - | - | 950 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| ET1300 | 180 | - | - | 1300 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

| | Performance | | | | Dimensions | | | | Caractéristiques techniques | | |
|-----------|---------------|---------|---------|------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|----------|---------------|
| Reference | Capacité (Ah) | CCA (A) | MCA (A) | WH | Dimensions boîtier | L (mm) | I (mm) | H (mm) | Fixation | Polarité | Type de borne |
| ET1600 | 230 | - | - | 1600 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE Dual AGM

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------------|
| EP450 | 50 | 750 | - | 450 | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 1 | SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud |
| EP500 | 60 | 680 | - | - | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EP600 | 70 | 760 | - | 600 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EP800 | 95 | 850 | - | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EP900 | 100 | 800 | - | 900 | G31 | 330 | 173 | 240 | B0 | ETN 1 | SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud |
| EP1200 | 140 | 700 | - | 1200 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EP1500 | 180 | 900 | - | 1500 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EP2100 | 240 | 1200 | - | 2100 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE Dual EFB

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EZ600 | 70 | 760 | - | 600 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EZ650 | 75 | 750 | - | 650 | D26 | 260 | 173 | 222 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| EZ850 | 100 | 900 | - | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |

EXIDE Dual

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-------|---------------|
| ER350 | 80 | 510 | - | 350 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 1 | EN taper post |
| ER450 | 95 | 650 | - | 450 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| ER550 | 115 | 760 | - | 550 | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| ER600 | 120 | 800 | - | - | D03 | 349 | 175 | 285 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| ER850 | 180 | 1000 | - | 850 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE Start AGM

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|------|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|------------------------------|
| EM1000 | 50 | 800 | 1000 | - | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 1 | SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud |
| EM960 | 100 | 800 | 960 | - | G31 | 330 | 173 | 240 | B0 | ETN 1 | SAE M 3/8" taper&stud |

EXIDE Start

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EN500 | 50 | 450 | 500 | - | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN600 | 62 | 540 | 600 | - | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN750 | 74 | 680 | 750 | - | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN800 | 90 | 720 | 800 | - | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |

| | Performance | | | | Dimensions | | | | Caractéristiques techniques | | |
|-----------|---------------|---------|---------|----|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|----------|---------------|
| Reference | Capacité (Ah) | CCA (A) | MCA (A) | WH | Dimensions boitier | L (mm) | I (mm) | H (mm) | Fixation | Polarité | Type de borne |
| EN850 | 110 | 750 | 850 | - | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| EN900 | 140 | 800 | 900 | - | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EN1100 | 180 | 1000 | 1100 | - | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE Maxxima

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|--------------------------|
| EX900 | 50 | 800 | - | - | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 9 | SAE S 3/8" side Terminal |
|-------|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|--------------------------|

EXIDE Vintage

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------|---|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------------|
| EU77-6 | 77 | 650 | - | - | H02 | 215 | 169 | 184 | B6 | ETN 0 | EN taper post |
| EU80-6 | 80 | 600 | - | - | M02 | 158 | 165 | 220 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EU140-6 | 140 | 900 | - | - | M04 | 257 | 175 | 236 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EU165-6 | 165 | 900 | - | - | M05 | 330 | 174 | 234 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EU200-6 | 200 | 1150 | - | - | M06 | 398 | 174 | 234 | B0 | ETN 0 | Twin EN taper posts |
| EU260-6 | 260 | 1300 | - | - | M08 | 345 | 172 | 286 | B0 | ETN 0 | EN taper post |

Batterie pour Motocyclette, ATV, Motoneige & Jardinage

| | Performance | | | Dimensions | | | | Caractéristiques techniques | | |
|-----------|---------------|---------|----|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|----------|---------------|
| Reference | Capacité (Ah) | CCA (A) | WH | Dimensions boîtier | L (mm) | I (mm) | H (mm) | Fixation | Polarité | Type de borne |

EXIDE Li-Ion

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-------|-----------------------|
| ELTZ5S | 2 | 120 | 24 | C35 | 115 | 70 | 85 | B0 | ETN 0 | M12 |
| ELTZ7S | 2.4 | 150 | 29 | C35 | 115 | 70 | 85 | B0 | ETN 0 | M12 |
| ELT9B | 3 | 190 | 36 | C50 | 150 | 65 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTX9 | 3 | 180 | 36 | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTX12 | 3.5 | 210 | 42 | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTX14H | 4 | 240 | 48 | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTZ10S | 4 | 230 | 48 | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELT12B | 5 | 260 | 60 | C51 | 150 | 70 | 130 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTZ14S | 5 | 290 | 60 | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTX20H | 7 | 380 | 84 | C77 | 175 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M12 (Squad Terminals) |

EXIDE GEL

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|------------------|
| GEL12-19 | 19 | 170 | - | C66 | 185 | 80 | 170 | B0 | ETN 0 | M11 |
| GEL12-30 | 30 | 180 | - | U01 | 197 | 132 | 186 | B0 | ETN 1 | EN full Ford lug |

EXIDE AGM Ready

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|----|-------|----------------|
| AGM12-4 | 3 | 50 | - | C35 | 115 | 70 | 85 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-5 | 4 | 70 | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-6 | 6 | 90 | - | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-7 | 6 | 100 | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-6.5 | 6.5 | 85 | - | C50 | 150 | 65 | 95 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-7F | 7 | 85 | - | C50 | 150 | 65 | 95 | B0 | ETN 3 | Faston S (4,8) |
| AGM12-7.1 | 8 | 110 | - | C73 | 150 | 70 | 105 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-7.5 | 8 | 120 | - | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12 |
| AGM12-8 | 9 | 145 | - | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| AGM12-9 | 9 | 120 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-10 | 10 | 150 | - | C55 | 150 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-10.5 | 10 | 160 | - | C51 | 150 | 70 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-11 | 11 | 205 | - | C74 | 150 | 90 | 110 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-12 | 12 | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | M04 |

| | Performance | | | Dimensions | | | | Caractéristiques techniques | | |
|------------|---------------|---------|----|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|----------|----------------|
| Reference | Capacité (Ah) | CCA (A) | WH | Dimensions boîtier | L (mm) | I (mm) | H (mm) | Fixation | Polarité | Type de borne |
| AGM12-12.1 | 12 | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-12F | 12 | 150 | - | C76 | 150 | 100 | 100 | B0 | ETN 3 | Faston S (4,8) |
| AGM12-12M | 12 | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | M12 |
| AGM12-14 | 12 | 210 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-14.1 | 12 | 210 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-15 | 14 | 215 | - | C57 | 150 | 90 | 160 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-16 | 16 | 200 | - | C57 | 150 | 90 | 160 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-17 | 18 | 230 | - | C57 | 150 | 90 | 160 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-18 | 18 | 250 | - | C64 | 180 | 75 | 165 | B0 | ETN 0 | M11 |
| AGM12-19 | 18 | 270 | - | C61 | 175 | 90 | 155 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-19.1 | 18 | 270 | - | C61 | 175 | 90 | 155 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-23 | 21 | 350 | - | C71 | 205 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-31 | 30 | 430 | - | C52 | 165 | 130 | 175 | B0 | ETN 0 | M04 |

EXIDE AGM MC (Dry)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|----|-------|-----|
| ET4B-BS | 2.3 | 35 | - | C33 | 115 | 40 | 85 | B0 | ETN 4 | M13 |
| ETR4A-BS | 2.3 | 35 | - | C34 | 115 | 50 | 85 | B0 | ETN 4 | M14 |
| ETX4L-BS | 3 | 50 | - | C35 | 115 | 70 | 85 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETX5L-BS | 4 | 70 | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETZ7-BS | 6 | 100 | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETX7A-BS | 6 | 90 | - | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX7L-BS | 6 | 100 | - | C37 | 115 | 70 | 130 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ET7B-BS | 6.5 | 85 | - | C50 | 150 | 65 | 95 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ET9B-BS | 8 | 110 | - | C73 | 150 | 70 | 105 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX9-BS | 8 | 120 | - | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ETZ10-BS | 8.6 | 145 | - | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ETX9C-BS | 9 | 120 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ET12A-BS | 9.5 | 130 | - | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ET12B-BS | 10 | 160 | - | C51 | 150 | 70 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX12-BS | 10 | 150 | - | C55 | 150 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETZ14-BS | 11 | 205 | - | C74 | 150 | 90 | 110 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX14AH-BS | 12 | 210 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX14AHL-BS | 12 | 210 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETX14-BS | 12 | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX14L-BS | 12 | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ET14B-BS | 12 | 190 | - | C75 | 150 | 70 | 145 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX16-BS | 14 | 215 | - | C57 | 150 | 90 | 160 | B0 | ETN 1 | M04 |

| | Performance | | | Dimensions | | | | Caractéristiques techniques | | |
|------------|---------------|---------|----|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|----------|---------------|
| Reference | Capacité (Ah) | CCA (A) | WH | Dimensions boîtier | L (mm) | I (mm) | H (mm) | Fixation | Polarité | Type de borne |
| ETX20CH-BS | 18 | 230 | - | C57 | 150 | 90 | 160 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX20H-BS | 18 | 270 | - | C61 | 175 | 90 | 155 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX20HL-BS | 18 | 270 | - | C61 | 175 | 90 | 155 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETX24HL-BS | 21 | 350 | - | C71 | 205 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M04 |

EXIDE Conventional

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| EB4L-B | 4 | 50 | - | C39 | 120 | 70 | 95 | B0 | ETN 0 | M04 |
| EB5L-B | 5 | 65 | - | C38 | 120 | 60 | 130 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 12N5-3B | 5 | 40 | - | C38 | 120 | 60 | 130 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 12N5,5-3B | 5.5 | 45 | - | C41 | 135 | 60 | 130 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 6N6-3B-1 | 6 | 40 | - | C09 | 100 | 55 | 110 | B0 | ETN 2 | M06 |
| 12N7-3B | 7 | 75 | - | C42 | 135 | 75 | 135 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB7-A | 8 | 85 | - | C42 | 135 | 75 | 135 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB7L-B | 8 | 85 | - | C42 | 135 | 75 | 135 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB9-B | 9 | 100 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 1 | M06 |
| 12N9-3B | 9 | 85 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 12N9-4B-1 | 9 | 85 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB10L-B | 11 | 130 | - | C47 | 135 | 90 | 145 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB10L-B2 | 11 | 130 | - | C47 | 135 | 90 | 145 | B0 | ETN 0 | M08 |
| 6N11A-1B | 11 | 95 | - | C10 | 120 | 60 | 130 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB10L-A2 | 11 | 130 | - | C47 | 135 | 90 | 145 | B0 | ETN 0 | M08 |
| 12N12A-4A-1 | 12 | 115 | - | C45 | 135 | 80 | 160 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB12A-A | 12 | 165 | - | C45 | 135 | 80 | 160 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB12AL-A | 12 | 165 | - | C45 | 135 | 80 | 160 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB12AL-A2 | 12 | 165 | - | C45 | 135 | 80 | 160 | B0 | ETN 0 | M04 |
| 12N14-3A | 14 | 130 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M08 |
| EB14-A2 | 14 | 145 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 1 | M08 |
| EB14-B2 | 14 | 145 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 1 | M08 |
| EB14L-A2 | 14 | 145 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M08 |
| EB14L-B2 | 14 | 145 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M08 |
| EB16AL-A2 | 16 | 175 | - | C70 | 205 | 70 | 165 | B0 | ETN 0 | M02 |
| EB18L-A | 18 | 190 | - | C65 | 180 | 90 | 160 | B0 | ETN 0 | M07 |
| EB16-B | 19 | 190 | - | C62 | 175 | 100 | 155 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB16CL-B | 19 | 190 | - | C63 | 175 | 100 | 175 | B0 | ETN 0 | M04 |
| EB16L-B | 19 | 190 | - | C62 | 175 | 100 | 155 | B0 | ETN 0 | M06 |
| E50-N18L-A | 20 | 260 | - | C71 | 205 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M07 |
| E50-N18L-A3 | 20 | 260 | - | C71 | 205 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M04 |

| | Performance | | | Dimensions | | | | Caractéristiques techniques | | |
|------------|---------------|---------|----|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|----------|---------------|
| Reference | Capacité (Ah) | CCA (A) | WH | Dimensions boîtier | L (mm) | I (mm) | H (mm) | Fixation | Polarité | Type de borne |
| 12Y16A-3A | 20 | 210 | - | C66 | 185 | 80 | 170 | B0 | ETN 0 | M11 |
| 12N24-3A | 24 | 220 | - | C67 | 185 | 125 | 175 | B0 | ETN 0 | M03 |
| U1-9 | 24 | 240 | - | C69 | 195 | 130 | 180 | B0 | ETN 1 | M11 |
| 12N24-4A | 24 | 220 | - | C67 | 185 | 125 | 175 | B0 | ETN 1 | M03 |
| E60-N24L-A | 28 | 280 | - | C67 | 185 | 125 | 175 | B0 | ETN 0 | M11 |
| U1R-11 | 30 | 300 | - | C69 | 195 | 130 | 180 | B0 | ETN 0 | M11 |
| E60-N30-A | 30 | 300 | - | C68 | 185 | 130 | 170 | B0 | ETN 1 | M11 |
| E60-N30L-A | 30 | 300 | - | C68 | 185 | 130 | 170 | B0 | ETN 0 | M11 |
| E60-N30L-B | 30 | 300 | - | C68 | 185 | 130 | 170 | B0 | ETN 0 | M11 |
| EB30L-B | 30 | 300 | - | C52 | 165 | 130 | 175 | B0 | ETN 0 | M04 |

EXIDE Garden

| | | | | | | | | | | |
|---------|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------------------|
| U1L-250 | 24 | 250 | - | U01 | 197 | 132 | 186 | B0 | ETN 1 | EN small Ford lug |
| U1R-250 | 24 | 250 | - | U01 | 197 | 132 | 186 | B0 | ETN 0 | EN small Ford lug |

La conception, les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Nous déclinons toute représentation ou garantie, expresse ou implicite, concernant les données ou les recommandations, et ne serons en aucun cas responsables de toute perte ou dommage prétendument survenu en conséquence. Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur votre marché local.