

Exide Start Booster

Det optimale verktøyet for verksteder,
bilberging og proffe brukere

EXIDE[®]
TECHNOLOGIES

SØNNAK[®]
B A T T E R I E R

**MAX BOOST
APPROVED**



Exide Startbooster 12V - Art. nr. 2652891

Exide Startbooster 12V med kontinuerlig effekt 1150A og maks peak 3500A. Smartlader 230V/1,5A og 12V/1,5A medfølger. Startboosteren har sikring og spenningsvern, tette vedlikeholdsfrie AGM-batterier i en robust, støtsikker kasse og har fullisolerte, brukervennlige klemmer.



Exide Startbooster 12/24V - Art. nr. 2652890

Exide Startbooster 12/24V med kontinuerlig effekt 2300A og maks peak 7000A. Smartlader 230V/4,0A og 12V/4,0A medfølger. Startboosteren har sikring og spenningsvern, tette vedlikeholdsfrie AGM-batterier i en robust, støtsikker kasse og har fullisolerte, brukervennlige klemmer.



Tilbehør til startbooster

Art. nr. 2652897 12V batteri til startbooster.
Bytt alltid 2 stk batterier ved 24V.

Art. nr. 2652896 Sikring til startbooster (sitter i hus)
Art. nr. 2652900 Sikring til startbooster 12V (sitter i klemme)

Teknisk informasjon



Egenskaper	Exide 12 V	Exide 12/24V
Volt	12 V	12-24V
Batteri	12V 25Ah	12V 25Ah x 2 stk
CCA	1150 Amp	2300 Amp
Lading	230V	230 V
Kapasitet lader	1,5 Ah	4 Ah
Antall batterier	1	2
Ladespenning	Maks 14.9	Maks 14.9 / 25.2V
Sikring - 20A	Ja	Ja
Spenningsvern	Ja	Ja
Tette vedlikeholdsfrie batterier	Ja	Ja
ABS shock-proof kasse	Ja	Ja
Automatisk lader	Ja	Ja
Sigarettlader kabel	Ja	Ja
Fullisolerte brukervennlig batteriklemmer	Ja	Ja
Startkabel diameter	25 mm ²	50 mm ²
Lengde på startkabel	110 cm	185 cm
Dimensjon	27x21x34 cm	30x27x34 cm
Vekt	11,5 kg	19 kg