

Exide Start Booster

Det optimala hjälpmedlet för verkstäder,
bärgningsbilar och proffsionella
användare

MAX BOOST
APPROVED



Exide Startbooster 12V - Art. nr. 2652891

Exide Startbooster 12V med kontinuerlig effekt 1150A med en max peak på 3500A. Smartladdare 230V/1,5A och 12V/1,5A medföljer. Startboostern har säkring och spänningsskydd, täta underhållsfria AGM-batterier i ett robust, stöttåligt hölje och har fullisolerade, användarvänliga klämmor.



Exide Startbooster 12/24V - Art. nr. 2652890

Exide Startbooster 12/24V med kontinuerlig effekt 2300A med en max peak på 7000A. Smartladdare 230V/4,0A och 12V/4,0A medföljer.

Startboostern har säkring och spänningsskydd, täta underhållsfria AGM-batterier i ett robust, stöttåligt hölje och har fullisolerade, användarvänliga klämmor.



Tilbehör till startbooster

Art. nr. 2652897 12V batteri till startbooster.
Byt alltid 2 st batterier vid 24V.

Art. nr. 2652896 Säkring till startbooster (sitter i boostern)
Art. nr. 2652900 Säkring till startbooster 12V (sitter i klämma)

Teknisk information

MAX BOOST
APPROVED

Egenskaper	Exide 12 V	Exide 12/24V
Volt Spänning ?	12V	12-24V
Batteri	12V 25Ah	12V 25Ah x 2 st
CCA	1150 Amp	2300 Amp
Laddning	230V	230V
Kapacitet laddare	1,5 Ah	4 Ah
Antal batterier	1	2
Laddspänning	Max 14.9	Max 14.9 / 25.2V
Säkring - 20A	Ja	Ja
Spänningsskydd	Ja	Ja
Täta underhållsfria batterier	Ja	Ja
ABS hölje shock-proof	Ja	Ja
Automatisk laddare	Ja	Ja
Laddkabel för cigarettuttag	Ja	Ja
Fullisolerade användarvänliga batteriklämmor	Ja	Ja
Startkabel diameter	25 mm ²	50 mm ²
Längd på startkabel	110 cm	185 cm
Dimension	27x21x34 cm	30x27x34 cm
Vikt	11,5 kg	19 kg