

## Batterier til Biler og lette kjøretøy

Art.nr.	Ytelse		Dimensjoner				Tekniske data		
	Kapasitet (Ah)	CCA (A)	Kasse L (mm)	B (mm)	H (mm)	Festeknast	Polstilling	Poltype	

### FULMEN AGM

FK454	45	380	B24	237	127	227	B0	ETN 0	EN taper post
FK457	45	380	B24	237	127	227	B0	ETN 1	JIS taper post
FK508	50	800	G34	260	173	206	B7	ETN 9	EN taper post
FK600	60	680	L02	242	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FK620	62	680	L02	242	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FK700	70	760	L03	278	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FK720	72	760	L03	278	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FK800	80	800	L04	315	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FK820	82	800	L04	315	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FK950	95	850	L05	353	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FK960	96	850	L05	353	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FK1050	105	950	L06	392	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FK1060	106	950	L06	392	175	190	B13	ETN 0	EN taper post

### FULMEN EFB

FL550	55	540	L01	207	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FL600	60	640	L02	242	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FL604	60	520	D23	230	173	222	B0	ETN 0	EN taper post
FL605	60	520	D23	230	173	222	B0	ETN 1	EN taper post
FL652	65	650	LB3	278	175	175	B13	ETN 0	EN taper post
FL700	70	760	L03	278	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FL752	75	730	LB4	315	175	175	B13	ETN 0	EN taper post
FL754	75	750	D26	260	173	222	B0	ETN 0	EN taper post
FL800	80	800	L04	315	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FL954	95	800	D31	306	173	222	Korean B1	ETN 0	EN taper post
FL955	95	800	D31	306	173	222	Korean B1	ETN 1	EN taper post
FL1000	100	900	L05	353	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FL1050	105	950	L06	392	175	190	B13	ETN 0	EN taper post

	Ytelse		Dimensjoner				Tekniske data		
Art.nr.	Kapasitet (Ah)	CCA (A)	Kasse L (mm)	B (mm)	H (mm)	Festeknast	Polstilling	Poltype	

## FULMEN Start-Stop Auxiliary

FK091	9	120	C54	150	90	105	B0	ETN 1	M12
FK111	11	150	C55	150	90	130	B0	ETN 1	M04
FK131	13	200	C56	150	90	145	B0	ETN 1	M04
FK143	14	80	C76	150	100	100	B0	ETN 3	Screwed/Lug
FK151	15	200	C56	150	90	145	B0	ETN 1	Small taper post (JLR)

## FULMEN Formula Xtreme

FA406	40	350	B19	187	127	220	B1	ETN 0	JIS taper post
FA456	45	390	B24	237	127	227	B1	ETN 0	JIS taper post
FA472	47	450	LB1	207	175	175	B13	ETN 0	EN taper post
FA530	53	540	L01	207	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FA612	61	600	LB2	242	175	175	B13	ETN 0	EN taper post
FA640	64	640	L02	242	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FA654	65	580	D23	230	173	222	Korean B1	ETN 0	EN taper post
FA722	72	720	LB3	278	175	175	B13	ETN 0	EN taper post
FA754	75	630	D26	270	173	222	Korean B1+B6	ETN 0	EN taper post
FA755	75	630	D26	270	173	222	Korean B1+B6	ETN 1	EN taper post
FA770	77	760	L03	278	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FA852	85	800	LB4	315	175	175	B13	ETN 0	EN taper post
FA900	90	720	L04	315	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FA954	95	800	D31	306	173	222	Korean B1	ETN 0	EN taper post
FA955	95	800	D31	306	173	222	Korean B1	ETN 1	EN taper post
FA1000	100	900	L05	353	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FA1050	105	850	LH4	315	175	205	B13	ETN 0	EN taper post

## FULMEN Formula

FB356	35	240	B19	187	127	220	B0	ETN 0	JIS taper post
FB356A	35	240	B19	187	127	220	Korean B1 Long	ETN 0	JIS taper post
FB357	35	240	B19	187	127	220	B0	ETN 1	JIS taper post
FB440	44	400	L00	175	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FB442	44	420	LB1	207	175	175	B13	ETN 0	EN taper post
FB450	45	330	E02	220	135	225	B1	ETN 0	EN taper post
FB451	45	330	E02	220	135	225	B1	ETN 1	EN taper post
FB454	45	330	B24	237	127	227	B0	ETN 0	EN taper post

	Ytelse		Dimensjoner				Tekniske data		
Art.nr.	Kapasitet (Ah)	CCA (A)	Kasse L (mm)	B (mm)	H (mm)	Festeknast	Polstilling	Poltype	
FB455	45	330	B24	237	127	227	B0	ETN 1	EN taper post
FB456	45	330	B24	237	127	227	B0	ETN 0	JIS taper post
FB457	45	330	B24	237	127	227	B0	ETN 1	JIS taper post
FB501	50	450	L01	207	175	190	B13	ETN 1	EN taper post
FB504	50	360	D20	200	173	222	Korean B1	ETN 0	EN taper post
FB500	50	450	L01	207	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FB602	60	540	LB2	242	175	175	B13	ETN 0	EN taper post
FB604	60	480	D23	230	173	222	Korean B1	ETN 0	EN taper post
FB605	60	480	D23	230	173	222	Korean B1	ETN 1	EN taper post
FB620	62	540	L02	242	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FB621	62	540	L02	242	175	190	B13	ETN 1	EN taper post
FB704	70	540	D26	270	173	222	Korean B1+B6	ETN 0	EN taper post
FB705	70	540	D26	270	173	222	Korean B1+B6	ETN 1	EN taper post
FB712	71	670	LB3	278	175	175	B13	ETN 0	EN taper post
FB740	74	680	L03	278	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FB741	74	680	L03	278	175	190	B13	ETN 1	EN taper post
FB800	80	640	L04	315	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FB802	80	700	LB4	315	175	175	B13	ETN 0	EN taper post
FB852	85	760	LB5	353	175	175	B13	ETN 0	EN taper post
FB954	95	760	D31	306	173	222	Korean B1	ETN 0	EN taper post
FB955	95	760	D31	306	173	222	Korean B1	ETN 1	EN taper post
FB950	95	800	L05	353	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FB1100	110	850	L06	392	175	190	B13	ETN 0	EN taper post

## FULMEN Standard

FC440	44	360	L01	207	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FC542	54	500	LB2	242	175	175	B13	ETN 0	EN taper post
FC550	55	460	L02	242	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FC652	65	540	LB3	278	175	175	B13	ETN 0	EN taper post
FC700	70	640	L03	278	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FC900	90	720	L05	353	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
FC904	90	680	D31	306	173	222	Korean B1	ETN 0	EN taper post
FC905	90	680	D31	306	173	222	Korean B1	ETN 1	EN taper post

# Batterier til Lastebil, buss, maskiner, jordbruk

	Ytelse		Dimensjoner				Tekniske data		
Art.nr.	Kapasitet (Ah)	CCA (A)	Kasse L (mm)	B (mm)	H (mm)	Festeknast	Polstilling	Poltype	

## FULMEN Endurance+PRO Gel

FD851T	85	350	D02	349	175	235	B0	ETN 1	EN taper post
FD2103	210	1030	D06	518	274	240	B0	ETN 3	EN taper post
FD2103T	210	800	D06	518	274	240	B0	ETN 3	EN taper post

## FULMEN EndurancePRO EFB

FX1803	180	1000	D05	513	223	223	B0	ETN 3	EN taper post
FX2253	225	1150	D06	518	274	240	B0	ETN 3	EN taper post

## FULMEN PowerPRO Agri&Construction

FJ1723	172	1390	D05	513	223	223	B0	ETN 3	EN taper post
--------	-----	------	-----	-----	-----	-----	----	-------	---------------

# Batterier til Marine og fritid

Art.nr.	Ytelse			Dimensjoner				Tekniske data		
	Kapasitet (Ah)	CCA (A)	MCA (A)	WH	Kasse L (mm)	B (mm)	H (mm)	Festeknast	Polstilling	Poltype

## EXIDE Equipment Li-Ion

EV1300S/24	50	-	-	1300	G77	307	170	216	B0	ETN 1	Female M8
EV640S	50	-	-	640	D31	308	168	211	B0	ETN 1	Female M8
EV1250S	96	-	-	1250	L05	355	176	190	B13	ETN 0	EN taper post
EV1300S	100	-	-	1300	D31	308	168	211	B0	ETN 1	Female M8
EV3800S/36	100	-	-	3800	H52	520	269	221	B0	ETN 4	Female M8
EV2500S	200	-	-	2500	F51	485	170	240	B0	ETN 1	Female M8

## EXIDE Equipment GEL

ES290	25	-	-	290	P24	166	175	125	B0	ETN 0	Flat lug hole M5
ES450	40	-	-	450	LB1	207	175	175	B4	ETN 0	EN full Ford lug
ES650	56	-	-	650	L03	278	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
ES900	80	-	-	900	L05	353	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
ES950	85	-	-	950	D02	330	171	235	B0	ETN 1	EN taper post
ES1200	110	-	-	1200	D07	284	267	226	B0	ETN 2	EN taper post
ES1300	120	-	-	1300	D03	345	171	283	B0	ETN 0	EN taper post
ES1350	120	-	-	1350	D04	513	189	223	B0	ETN 3	EN taper post
ES1600	140	-	-	1600	D05	513	223	223	B0	ETN 3	EN taper post
ES1000-6	195	-	-	1000	GC2	244	190	275	B0	ETN 0	EN taper post
ES1100-6	200	-	-	1100	GC2	244	190	275	B0	ETN 0	M10 thread pos.and neg.
ES2400	210	-	-	2400	D06	518	274	240	B0	ETN 3	EN taper post

## EXIDE Equipment AGM

EQ600	70	-	-	600	L03	278	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
EQ800	95	-	-	800	L05	353	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
EQ1000	120	-	-	1000	D07	286	269	230	B0	ETN 2	EN taper post

## EXIDE Equipment

ET650	100	-	-	650	L05	353	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
ET950	135	-	-	950	D04	513	189	223	B0	ETN 3	EN taper post
ET1300	180	-	-	1300	D05	513	223	223	B0	ETN 3	EN taper post
ET1600	230	-	-	1600	D06	518	274	240	B0	ETN 3	EN taper post

Art.nr.	Ytelse				Dimensjoner				Tekniske data		
	Kapasitet (Ah)	CCA (A)	MCA (A)	WH	Kasse L (mm)	B (mm)	H (mm)	Festeknast	Polstilling	Poltype	

## EXIDE Dual AGM

EP450	50	750	-	450	G34	260	173	206	B7	ETN 1	SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud
EP500	60	680	-	-	L02	242	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
EP600	70	760	-	600	L03	278	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
EP800	95	850	-	800	L05	353	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
EP900	100	800	-	900	G31	330	173	240	B0	ETN 1	SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud
EP1200	140	700	-	1200	D04	513	189	223	B0	ETN 3	EN taper post
EP1500	180	900	-	1500	D05	513	223	223	B0	ETN 3	EN taper post
EP2100	240	1200	-	2100	D06	518	274	240	B0	ETN 3	EN taper post

## EXIDE Dual EFB

EZ600	70	760	-	600	L03	278	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
EZ650	75	750	-	650	D26	260	173	222	B0	ETN 1	EN taper post
EZ850	100	900	-	850	L05	353	175	190	B13	ETN 0	EN taper post

## EXIDE Dual

ER350	80	510	-	350	D26	270	173	222	Korean B1+B6	ETN 1	EN taper post
ER450	95	650	-	450	D31	306	173	222	Korean B1	ETN 1	EN taper post
ER550	115	760	-	550	D02	349	175	235	B0	ETN 1	EN taper post
ER600	120	800	-	-	D03	349	175	285	B0	ETN 1	EN taper post
ER850	180	1000	-	850	D05	513	223	223	B0	ETN 3	EN taper post

## EXIDE Start AGM

EM1000	50	800	1000	-	G34	260	173	206	B7	ETN 1	SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud
EM960	100	800	960	-	G31	330	173	240	B0	ETN 1	SAE M 3/8" taper&stud

## EXIDE Start

EN500	50	450	500	-	L01	207	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
EN600	62	540	600	-	L02	242	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
EN750	74	680	750	-	L03	278	175	190	B13	ETN 0	EN taper post
EN850	110	750	850	-	D02	349	175	235	B0	ETN 1	EN taper post
EN900	140	800	900	-	D04	513	189	223	B0	ETN 3	EN taper post

Art.nr.	Ytelse				Dimensjoner				Tekniske data		
	Kapasitet (Ah)	CCA (A)	MCA (A)	WH	Kasse L (mm)	B (mm)	H (mm)	Festeknast	Polstilling	Poltype	
EN1100	180	1000	1100	-	D05	513	223	223	B0	ETN 3	EN taper post

## EXIDE Maxxima

EX900	50	800	-	-	G34	260	173	206	B7	ETN 9	SAE S 3/8" side Terminal
-------	----	-----	---	---	-----	-----	-----	-----	----	-------	--------------------------

## EXIDE Vintage

EU77-6	77	650	-	-	H02	215	169	184	B6	ETN 0	EN taper post
EU80-6	80	600	-	-	M02	158	165	220	B0	ETN 0	EN taper post
EU140-6	140	900	-	-	M04	257	175	236	B1	ETN 0	EN taper post
EU165-6	165	900	-	-	M05	330	174	234	B0	ETN 0	EN taper post
EU200-6	200	1150	-	-	M06	398	174	234	B0	ETN 0	Twin EN taper posts
EU260-6	260	1300	-	-	M08	345	172	286	B0	ETN 0	EN taper post

# Batterier til Motorsykler, ATV, snøscooter, hagemaskiner

Art.nr.	Ytelse			Dimensjoner				Tekniske data		
	Kapasitet (Ah)	CCA (A)	WH	Kasse	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Festeknast	Polstilling	Poltype

## EXIDE Li-Ion

ELTZ5S	2	120	24	C35	115	70	85	B0	ETN 0	M12
ELTZ7S	2.4	150	29	C35	115	70	85	B0	ETN 0	M12
ELT9B	3	190	36	C50	150	65	95	B0	ETN 1	M12
ELTX9	3	180	36	C54	150	90	105	B0	ETN 1	M12
ELTX12	3.5	210	42	C53	150	90	95	B0	ETN 1	M12
ELTX14H	4	240	48	C53	150	90	95	B0	ETN 1	M12
ELTZ10S	4	230	48	C53	150	90	95	B0	ETN 1	M12
ELT12B	5	260	60	C51	150	70	130	B0	ETN 1	M12
ELTZ14S	5	290	60	C53	150	90	95	B0	ETN 1	M12
ELTX20H	7	380	84	C77	175	90	130	B0	ETN 1	M12 (Squad Terminals)

## EXIDE GEL

GEL12-19	19	170	-	C66	185	80	170	B0	ETN 0	M11
GEL12-30	30	180	-	U01	197	132	186	B0	ETN 1	EN full Ford lug

## EXIDE AGM Ready

AGM12-4	3	50	-	C35	115	70	85	B0	ETN 0	M04
AGM12-5	4	70	-	C36	115	70	105	B0	ETN 0	M04
AGM12-6	6	90	-	C53	150	90	95	B0	ETN 1	M04
AGM12-7	6	100	-	C36	115	70	105	B0	ETN 0	M04
AGM12-6.5	6.5	85	-	C50	150	65	95	B0	ETN 1	M04
AGM12-7F	7	85	-	C50	150	65	95	B0	ETN 3	Faston S (4,8)
AGM12-7.1	8	110	-	C73	150	70	105	B0	ETN 1	M04
AGM12-7.5	8	120	-	C54	150	90	105	B0	ETN 1	M12
AGM12-8	9	145	-	C53	150	90	95	B0	ETN 1	M12
AGM12-9	9	120	-	C43	135	75	140	B0	ETN 1	M04
AGM12-10	10	150	-	C55	150	90	130	B0	ETN 1	M04
AGM12-10.5	10	160	-	C51	150	70	130	B0	ETN 1	M04
AGM12-11	11	205	-	C74	150	90	110	B0	ETN 1	M04
AGM12-12	12	200	-	C56	150	90	145	B0	ETN 1	M04



Art.nr.	Ytelse			Dimensjoner				Tekniske data		
	Kapasitet (Ah)	CCA (A)	WH	Kasse	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Festeknast	Polstilling	Poltype
AGM12-12.1	12	200	-	C56	150	90	145	B0	ETN 0	M04
AGM12-12F	12	150	-	C76	150	100	100	B0	ETN 3	Faston S (4,8)
AGM12-12M	12	200	-	C56	150	90	145	B0	ETN 1	M12
AGM12-14	12	210	-	C49	135	90	165	B0	ETN 0	M04
AGM12-14.1	12	210	-	C49	135	90	165	B0	ETN 1	M04
AGM12-15	14	215	-	C57	150	90	160	B0	ETN 1	M04
AGM12-16	16	200	-	C57	150	90	160	B0	ETN 1	M04
AGM12-17	18	230	-	C57	150	90	160	B0	ETN 1	M04
AGM12-18	18	250	-	C64	180	75	165	B0	ETN 0	M11
AGM12-19	18	270	-	C61	175	90	155	B0	ETN 0	M04
AGM12-19.1	18	270	-	C61	175	90	155	B0	ETN 1	M04
AGM12-23	21	350	-	C71	205	90	165	B0	ETN 0	M04
AGM12-31	30	430	-	C52	165	130	175	B0	ETN 0	M04

## EXIDE AGM MC (Dry)

ET4B-BS	2.3	35	-	C33	115	40	85	B0	ETN 4	M13
ETR4A-BS	2.3	35	-	C34	115	50	85	B0	ETN 4	M14
ETX4L-BS	3	50	-	C35	115	70	85	B0	ETN 0	M04
ETX5L-BS	4	70	-	C36	115	70	105	B0	ETN 0	M04
ETX7A-BS	6	90	-	C53	150	90	95	B0	ETN 1	M04
ETX7L-BS	6	100	-	C37	115	70	130	B0	ETN 0	M04
ETZ7-BS	6	100	-	C36	115	70	105	B0	ETN 0	M04
ET7B-BS	6.5	85	-	C50	150	65	95	B0	ETN 1	M04
ET9B-BS	8	110	-	C73	150	70	105	B0	ETN 1	M04
ETX9-BS	8	120	-	C54	150	90	105	B0	ETN 1	M12
ETZ10-BS	8.6	145	-	C53	150	90	95	B0	ETN 1	M12
ETX9C-BS	9	120	-	C43	135	75	140	B0	ETN 1	M04
ET12A-BS	9.5	130	-	C54	150	90	105	B0	ETN 1	M04
ET12B-BS	10	160	-	C51	150	70	130	B0	ETN 1	M04
ETX12-BS	10	150	-	C55	150	90	130	B0	ETN 1	M04
ETZ14-BS	11	205	-	C74	150	90	110	B0	ETN 1	M04
ETX14-BS	12	200	-	C56	150	90	145	B0	ETN 1	M04
ETX14L-BS	12	200	-	C56	150	90	145	B0	ETN 0	M04
ET14B-BS	12	190	-	C75	150	70	145	B0	ETN 1	M04
ETX14AH-BS	12	210	-	C49	135	90	165	B0	ETN 1	M04
ETX14AHL-BS	12	210	-	C49	135	90	165	B0	ETN 0	M04
ETX16-BS	14	215	-	C57	150	90	160	B0	ETN 1	M04

	Ytelse			Dimensjoner				Tekniske data		
Art.nr.	Kapasitet (Ah)	CCA (A)	WH	Kasse	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Festeknast	Polstilling	Poltype
ETX20CH-BS	18	230	-	C57	150	90	160	B0	ETN 1	M04
ETX20H-BS	18	270	-	C61	175	90	155	B0	ETN 1	M04
ETX20HL-BS	18	270	-	C61	175	90	155	B0	ETN 0	M04
ETX24HL-BS	21	350	-	C71	205	90	165	B0	ETN 0	M04

## EXIDE Conventional

EB4L-B	4	50	-	C39	120	70	95	B0	ETN 0	M04
EB5L-B	5	65	-	C38	120	60	130	B0	ETN 0	M06
12N5-3B	5	40	-	C38	120	60	130	B0	ETN 0	M06
12N5,5-3B	5.5	45	-	C41	135	60	130	B0	ETN 0	M06
6N6-3B-1	6	40	-	C09	100	55	110	B0	ETN 2	M06
12N7-3B	7	75	-	C42	135	75	135	B0	ETN 0	M06
EB7-A	8	85	-	C42	135	75	135	B0	ETN 1	M06
EB7L-B	8	85	-	C42	135	75	135	B0	ETN 0	M06
EB9-B	9	100	-	C43	135	75	140	B0	ETN 1	M06
12N9-3B	9	85	-	C43	135	75	140	B0	ETN 0	M06
12N9-4B-1	9	85	-	C43	135	75	140	B0	ETN 1	M06
EB10L-B	11	130	-	C47	135	90	145	B0	ETN 0	M06
EB10L-B2	11	130	-	C47	135	90	145	B0	ETN 0	M08
6N11A-1B	11	95	-	C10	120	60	130	B0	ETN 0	M06
EB10L-A2	11	130	-	C47	135	90	145	B0	ETN 0	M08
12N12A-4A-1	12	115	-	C45	135	80	160	B0	ETN 1	M06
EB12A-A	12	165	-	C45	135	80	160	B0	ETN 1	M06
EB12AL-A	12	165	-	C45	135	80	160	B0	ETN 0	M06
EB12AL-A2	12	165	-	C45	135	80	160	B0	ETN 0	M04
12N14-3A	14	130	-	C49	135	90	165	B0	ETN 0	M08
EB14-A2	14	145	-	C49	135	90	165	B0	ETN 1	M08
EB14-B2	14	145	-	C49	135	90	165	B0	ETN 1	M08
EB14L-A2	14	145	-	C49	135	90	165	B0	ETN 0	M08
EB14L-B2	14	145	-	C49	135	90	165	B0	ETN 0	M08
EB16AL-A2	16	175	-	C70	205	70	165	B0	ETN 0	M02
EB18L-A	18	190	-	C65	180	90	160	B0	ETN 0	M07
EB16-B	19	190	-	C62	175	100	155	B0	ETN 1	M06
EB16CL-B	19	190	-	C63	175	100	175	B0	ETN 0	M04
EB16L-B	19	190	-	C62	175	100	155	B0	ETN 0	M06
E50-N18L-A	20	260	-	C71	205	90	165	B0	ETN 0	M07
E50-N18L-A3	20	260	-	C71	205	90	165	B0	ETN 0	M04

	Ytelse			Dimensjoner				Tekniske data		
Art.nr.	Kapasitet (Ah)	CCA (A)	WH	Kasse	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Festeknast	Polstilling	Poltype
12Y16A-3A	20	210	-	C66	185	80	170	B0	ETN 0	M11
U1-9	24	240	-	C69	195	130	180	B0	ETN 1	M11
12N24-3A	24	220	-	C67	185	125	175	B0	ETN 0	M03
12N24-4A	24	220	-	C67	185	125	175	B0	ETN 1	M03
E60-N24L-A	28	280	-	C67	185	125	175	B0	ETN 0	M11
U1R-11	30	300	-	C69	195	130	180	B0	ETN 0	M11
E60-N30-A	30	300	-	C68	185	130	170	B0	ETN 1	M11
E60-N30L-A	30	300	-	C68	185	130	170	B0	ETN 0	M11
E60-N30L-B	30	300	-	C68	185	130	170	B0	ETN 0	M11
EB30L-B	30	300	-	C52	165	130	175	B0	ETN 0	M04

## EXIDE Garden

U1L-250	24	250	-	U01	197	132	186	B0	ETN 1	EN small Ford lug
U1R-250	24	250	-	U01	197	132	186	B0	ETN 0	EN small Ford lug

Design, egenskaper og tekniske spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Vi fraskriver oss enhver representasjon eller garanti, uttrykt eller underforstått, angående dataene eller anbefalingene, og skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for tap eller skade som hevdes å ha oppstått som et resultat. Noen produkter kan være utilgjengelig i ditt lokale marked.