

# Exide AGM & Conventional – Anvisningar och regelverk för återförsäljare vid påfyllning av syra

## 1



### Förberedelser

#### AGM

Ta bort skyddsfilmerna på batteriet.  
Ta av locket från syraförpackningen.  
Spara locket och se till att det inte går  
hål på syraförpackningens försegling.



#### Conventional

Ta bort propparna från cellöppningarna  
ovanpå batteriet och spar dem.  
Ta av ventillocket (hatten) på sidan av  
batteriet och kassera det. Se till att det inte  
går hål på syraförpackningens försegling.\*


## 2



### Inriktning

Rikta in syra-  
förpackningen  
över batteriets  
cellöppningar.

## 3



### Påfyllning

Tryck syraförpackningen försiktigt  
nedåt så att förseglingen bryts och  
syran rinner ned i batteriets celler.  
Vänta tills syran fyllts på helt  
och hållet och låt batteriet vila  
i minst 30 minuter.


## 4



### Avfallshantering

Vicka försiktigt syraförpackningen  
fram och tillbaka för att kontrollera  
att ingen syra finns kvar. Ta försiktigt  
upp syraförpackningen och kassera  
den på säkert vis. Torka bort eventuellt  
syraspill på batteriet.

## 5



### Förslutning

#### AGM

Förslut försiktigt men noggrant  
batteriets cellöppningar med  
locket som togs av från  
syraförpackningen.

#### Conventional

Sätt tillbaka prop-  
parna ordentligt i  
batteriets celler.

Det är viktigt att batterierna hanteras korrekt.  
Följ alltid anvisningarna i instruktionen som medföljer respektive batteri.

\*Vissa batterier av typen Conventional levereras  
med en syraförpackning bestående av en enda flaska.

[www.exidegroup.com](http://www.exidegroup.com)



### Ny europeisk förordning förbjuder försäljning av batterisyra till slutförbrukare.

Sedan 2 Februari 2021, har en ny europeisk förordning (förordning EU 2019/1148) förbjudit försäljning av batterielektrolyt till slutförbrukare då det innehåller svavelsyra. Återförsäljare har inte längre tillåtelse att förse slutförbrukare med separata svavelsyraförpackningar eller flaskor för aktivering av torra förladdade batterier. Motorcykelbatterier som är fabriksfyllda, Exide GEL och Exide AGM Ready, omfattas inte av regelverket.

**Exide AGM (Dry) och Conventional batterier måste därför fyllas och förberedas av återförsäljare innan överlåtelse till slutförbrukare.**

